



**DUCATI** energia

## DUCATI 50-M

### Caratteristiche generali

Codice: 415.04.0055

Potenza nominale: 50kVAr

Tensione nominale: 415V

Potenza resa a 400V: 46kVAr

Potenze batterie: 10 – 2x20kVAr

Gradini: 5

Sezionatore: 80A

Dimensioni: 400x270x400mm

Peso: 19kg

Corrente cto cto: 50kA (condizionato da protezione a monte)

Norme: IEC 61439 (per quanto applicabile)

IEC 61921



$THD_I \leq 12\%$   $THD_{IC} \leq 50\%$

### Caratteristiche di installazione

Tensione di rete: 400V

Installazione: a parete

Ingresso cavi: dall'alto

Ventilazione: naturale

Alimentazione: 3F+PE+N

Servizio: Continuo

Classe di temperatura:  $-5 \div 40^\circ\text{C}$

Altitudine: < 2000m slm

Umidità: 70% max a  $20^\circ\text{C}$



### Caratteristiche tecniche

- Condensatori monofase serie **MONO Long Life 4In** in polipropilene metallizzato a **415V**
- Regolatore a microprocessore serie **START&GO**:
  - o Installazione immediata. Nessuna impostazione necessaria
  - o Funzionamento su 4 quadranti
  - o Logica "Salva-Contattori" per utilizzo uniforme delle batterie di condensatori
- Carpenteria di lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche colore RAL 7035 e grado di protezione IP30
- Sezionatore omnipolare con blocco porta e corrente nominale dimensionata 1.45 In
- Contattori adatti per carichi capacitivi dotati di dispositivi di limitazione della corrente di inserzione. Alimentazione a 230V, 50-60Hz
- Collegamenti interni con cavi FS17 autoestinguenti
- Dispositivi di scarica previsti su ciascuna batteria di condensatori e atti a ridurre la tensione residua al di sotto del 10% della tensione nominale del condensatore in circa 30 secondi

DUCATI energia s.p.a.

Via M.E. Lepido 182, 40132 Bologna, Italy

[www.ducatienergia.it](http://www.ducatienergia.it)

Ph: 051 6411511

Fax: 051 402040

[info@ducatienergia.com](mailto:info@ducatienergia.com)



**DUCATI** energia

## Disegno tecnico

