



Convertitore di frequenza, 500 V AC, trifase, 17 A, 11 kW, IP66/NEMA 4X, Display OLED

Tipo DA1-35017NB-B66C
Catalog No. 176990
Alternate Catalog No. DA1-35017NB-B66C

Programma di fornitura

Assortimento			Convertitore di frequenza
Rilevatore tipo			DA1
Tensione nominale d'impiego	U_e		500 V AC, trifase 600 V AC, trifase
Tensione di uscita a U_e	U_2		500 V AC, trifase 600 V AC, trifase
Tensione di rete (50/60Hz)	U_{LN}	V	500 (-10%) - 600 (+10%)
Corrente nominale d'impiego			
per 150 % sovraccarico	I_e	A	17
Nota			Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 8 kHz ed una temperatura ambiente di +40 #
Potenza motore assegnata			
Nota			per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min ⁻¹ a 50 Hz o 1800 min ⁻¹ a 60 Hz
Nota			Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Nota			a 500 V, 50 Hz
150 % sovraccarico	P	kW	11
150 % sovraccarico	I_M	A	17
Nota			a 525 V, 50 Hz
150 % sovraccarico	P	kW	11
150 % sovraccarico	I_M	A	16.6
Nota			a 550 - 600 V, 60 Hz
150 % sovraccarico	P	HP	15
150 % sovraccarico	I_M	A	17
Grado di protezione			IP66/NEMA 4X
Interfacce/bus di campo (incorporate)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Collegamento bus di campo (opzionale)			Ethernet IP DeviceNet PROFIBUS PROFINET Modbus-TCP EtherCAT
Equipaggiamento			Chopper frenatura Display OLED Protezione scheda elettronica aggiuntiva
Parametrizzazione			Tastiera Fieldbus drivesConnect drivesConnect mobile (App)
Grandezza			FS3
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			Requisiti generali: IEC/EN 61800-2 Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3 Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
Certificazioni			CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Qualità di fabbricazione			RoHS, ISO 9001
Idoneità ai climi	ρ_w	%	< 95 %, umidità relativa media (RH), senza condensa, non corrosiva
Qualità dell'aria			3C3, 3S3

Temperatura ambiente			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-10
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	+ 40
Funzionamento (con 150 % sovraccarico)			
Stoccaggio	θ	°C	-40 - +60
Posizione di montaggio			
verticale			
Altitudine		mm	0 - 1000 su NN oltre 1000 m con declassamento dell'1% ogni 100 m max. 4000 m
Grado di protezione			
IP66/NEMA 4X			
Protezione contro contatti accidentali			
BGV A3 (VBG4, protezione dal contatto con le dita e con le mani)			

Circuito principale

Alimentazione			
Tensione nominale d'impiego	U_e		500 V AC, trifase 600 V AC, trifase
Tensione di rete (50/60Hz)	U_{LN}	V	500 (-10%) - 600 (+10%)
Corrente di ingresso (150 % sovraccarico)	I_{LN}	A	20.9
Tipo di rete			
Reti in AC con punto centrale messo a terra			
Frequenza di rete	f_{LN}	Hz	50/60
Campo di frequenza	f_{LN}	Hz	48 - 62
Frequenza d'inserzione della rete			
massimo una volta ogni 30 secondi			
Stadio di potenza			
Funzione			
Convertitori di frequenza con circuito intermedio a tensione continua e invertitore IGBT			
Corrente di sovraccarico (150 % sovraccarico)	I_L	A	25.5
max. corrente di avviamento (High Overload)	IH	%	200
Nota sulla max. corrente di avviamento			
per 4 secondi ogni 40 secondi			
Tensione di uscita a U_e	U_2		500 V AC, trifase 600 V AC, trifase
Frequenza di uscita	f_2	Hz	0 - 50/60 (max. 500)
Frequenza di switching	f_{PWM}	kHz	8 regolabile 4 - 24 (percepibile)
Modalità operativa			
Comando U/f Controllo velocità con compensazione slittamento Regolazione vettoriale senza sensori (SLV) optional: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)			
Discriminazione in frequenza (valore di riferimento)	Δf	Hz	0.1
Corrente nominale d'impiego			
per 150 % sovraccarico	I_e	A	17
Nota			
Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 8 kHz ed una temperatura ambiente di +40 #			
Dissipazione			
Dissipazione con corrente nominale d'impiego $I_e = 150\%$	P_V	W	330
Grado di rendimento			
η % 97			
Massima corrente passante verso terra (PE) senza motore			
I_{PE} mA 17			
Equipaggiamento			
Chopper frenatura Display OLED Protezione scheda elettronica aggiuntiva			
Funzione di sicurezza			
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)			
Grandezza			
FS3			
Utenza motore			
Nota			
per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min^{-1} a 50 Hz o 1800 min^{-1} a 60 Hz			
Nota			
Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s			
Nota			
a 500 V, 50 Hz			
150 % sovraccarico	P	kW	11
Nota			
a 525 V, 50 Hz			
150 % sovraccarico	P	kW	11
Nota			
a 550 - 600 V, 60 Hz			
150 % sovraccarico	P	HP	15

lunghezza di linea massima ammissibile	I	m	schermata: 100 schermata, con bobina motore: 200 non schermata: 150 non schermata, con bobina motore: 300
Potenza apparente dell' avvolgimento supplementare			
Potenza apparente con esercizio nominale 600 V	Contatto NA	kVA	17.65
Funzione frenante			
Coppia frenante standard			max. 30 % M_N
Coppia frenante frenatura a corrente continua			max. 100% della corrente nominale d'impiego I_g , regolabile
Coppia frenante con reostato di frenatura esterno			max. 100% della corrente nominale d'impiego I_g con reostato di frenatura esterno
Reostato di frenatura esterno minimo	R_{min}	Ω	50
Soglia di inserzione per il transistor di frenatura	U_{DC}	V	975 V DC

Porta di comando

alimentazione esterna della tensione di comando	U_c	V	24 V DC (max. 100 mA)
Tensione di riferimento	U_s	V	10 V DC (max. 10 mA)
Ingressi analogici			2, parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Uscite analogiche			2, parametrizzabile, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Ingressi digitali			3, parametrizzabile, max. 30 V DC, max. 5 con ingressi analogici non parametrizzati
Uscite digitali			2, parametrizzabile, 24 V DC
Uscita a relè			2, parametrizzabile, 1 contatto NA e 1 contatto di scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interfacce/bus di campo (incorporate)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

Organi di manovra e protezione associati

Collegamento alla rete			
Dispositivo di protezione (fusibile o interruttore automatico modulare)			
IEC (tipo B, gG), 150 %			32NHG000B
Nota			Fusibile NH in collegamento con zoccolo portafusibili TB00-D
UL (Classe CC oppure J)		A	35
Nota			Fusibile LPJ in collegamento con zoccolo portafusibili J60060-3
UL (Classe CC oppure J)		A	LPJ-30SP
Contattore di linea			
150 % sovraccarico (CT/ I_H , per 50 °C)			DILM17
induttanza di rete			
150 % sovraccarico (CT/ I_H , per 50 °C)			DX-LN3-025
Collegamento circuito intermedio			
reostato di frenatura			
10 % durata di inserzione			DX-BR050-3K1
20 % durata di inserzione			DX-BR050-5K1
40 % durata di inserzione			P:2 x DX-BR100-6K2
Note sui reostati di frenatura			P:n = collegamento in parallelo di "n" resistenze I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Utenza motore			
Filtro sinusoidale			
150 % sovraccarico (CT/ I_H , per 50 °C)			SIN-0023-6-0-P

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	17
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	330
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-10
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40
			Funzionamento (con sovraccarico del 150%)

Verifiche di progetto IEC/EN 61439		
10.2 Idoneità di materiali e componenti		
10.2.2 Resistenza alla corrosione		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento		
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento		Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica		Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / convertitore di frequenza =< 1 Kv (EC001857)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Azionamento (Elettr.) / Convertitore di frequenza / Convertitore di frequenza =< 1 cV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])		
tensione di rete	V	540 - 660
frequenza di rete		50/60 Hz
numero di fasi d'entrata		3
numero di fasi d'uscita		3
max. frequenza d'uscita	Hz	500
tensione d'uscita massima	V	600
corrente di uscita nominale I2N	A	17
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale	kW	11
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale	kW	11
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa	%	10
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa	%	10
numero di uscite analogiche		2
numero di ingressi analogici		2
numero di uscite digitali		2
numero di ingressi digitali		5
con elemento di comando		si
impiego ammesso in ambito industriale		si
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale		no
supporta protocollo TCP/IP		si
supporta protocollo PROFIBUS		si
supporta protocollo CAN		si
supporta protocollo INTERBUS		no
supporta protocollo ASI		no
supporta protocollo EIB		no

supporta protocollo MODBUS			si
supporta protocollo Data-Highway			no
supporta protocollo DeviceNet			si
supporta protocollo SUCONET			no
supporta il protocollo per LON			no
supporta il protocollo per PROFINET IO			si
supporta il protocollo per PROFINET CBA			no
supporta il protocollo per SERCOS			no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus			no
supporta il protocollo per EtherNet/IP			si
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work			no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety			no
protocollo INTERBUS per Safety			no
supporta il protocollo per PROFIsafe			no
supporta il protocollo per SafetyBUS p			no
supporta protocollo per BACnet			si
supporta il protocollo per altri sistemi bus			si
numero di interfacce HW Industrial Ethernet			0
numero di interfacce HW PROFINET			0
numero di interfacce HW seriali RS232			0
numero di interfacce HW seriali RS422			0
numero di interfacce HW seriali RS485			1
numero di interfacce HW seriali TTY			0
numero di interfacce HW USB			0
numero di interfacce HW parallele			0
numero di interfacce HW altre			0
con interfaccia ottica			no
con collegamento PC			si
chopper di frenatura integrato			si
funzionamento a 4 quadranti possibile			si
tipo di convertitore			inverter a tensione impressa
grado di protezione (IP)			IP66
tipo di protezione (NEMA)			4X
altezza		mm	310
larghezza		mm	211
profondità		mm	266.3

Approvazioni

Product Standards			UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.			E172143
UL Category Control No.			NMMS, NMMS7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits
Max. Voltage Rating			3- 600 V AC (+10 %) IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection			IEC: IP66

Dimensioni

