



**Convertitore di frequenza, 115 V AC, monofase, 10.5 A, 0.55 kW, IP66/  
NEMA 4X, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Protezione scheda  
elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS2**

**Tipo DC1-S1011NB-A660E1**  
**Catalog No. 199385**

## Programma di fornitura

Assortimento			Convertitore di frequenza
Rilevatore tipo			DC1
Tensione nominale d'impiego	$U_e$		115 V AC, monofase
Tensione di uscita a $U_e$	$U_2$		115 V AC, monofase
Tensione di rete (50/60Hz)	$U_{LN}$	V	110 (-10%) - 115 (+10%)
<b>Corrente nominale d'impiego</b>			
per 150 % sovraccarico	$I_e$	A	10.5
Nota			Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 6 kHz ed una temperatura ambiente di +40 #
<b>Potenza motore assegnata</b>			
Nota			per motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50/60 Hz senza condensatore di avviamento aggiuntivo
Nota			Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Nota			a 115 V, 50 Hz
150 % sovraccarico	P	kW	0.55
150 % sovraccarico	$I_M$	A	10.5
Nota			a 110 - 120 V, 60 Hz
150 % sovraccarico	P	HP	0.75
150 % sovraccarico	$I_M$	A	9.8
Grado di protezione			IP66/NEMA 4X
Interfacce/bus di campo (incorporate)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Collegamento bus di campo (opzionale)			SmartWire-DT
Equipaggiamento			Chopper frenatura Display a 7 segmenti Protezione scheda elettronica aggiuntiva Resistente ai raggi UV
Parametrizzazione			Tastiera Fieldbus drivesConnect drivesConnect mobile (App)
Grandezza			FS2
Collegamento a SmartWire-DT			no

## Dati tecnici

### Generalità

Conformità alle norme			Requisiti generali: IEC/EN 61800-2 Requisiti EMV: IEC/EN 61800-3 Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
Certificazioni			CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Qualità di fabbricazione			RoHS, ISO 9001
Idoneità ai climi	$\rho_w$	%	< 95 %, umidità relativa media (RH), senza condensa, non corrosiva
Qualità dell'aria			3C3, 3S3
Temperatura ambiente			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-20
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	+ 40
			Funzionamento (con 150 % sovraccarico)
Stoccaggio	$\theta$	°C	-40 - +60
Posizione di montaggio			verticale
Altitudine		mm	0-2000 m sul livello del mare

			oltre 1000 m con declassamento dell'1% ogni 100 m max 4000 m senza UL
Grado di protezione			IP66/NEMA 4X
Protezione contro contatti accidentali			BGV A3 (VBG4, protezione dal contatto con le dita e con le mani)
<b>Circuito principale</b>			
<b>Alimentazione</b>			
Tensione nominale d'impiego	$U_e$		115 V AC, monofase
Tensione di rete (50/60Hz)	$U_{LN}$	V	110 (-10%) - 115 (+10%)
Corrente di ingresso (150 % sovraccarico)	$I_{LN}$	A	12.5
Tipo di rete			Reti in AC con punto centrale messo a terra
Frequenza di rete	$f_{LN}$	Hz	50/60
Campo di frequenza	$f_{LN}$	Hz	48 - 62
Frequenza d'inserzione della rete			massimo una volta ogni 30 secondi
<b>Stadio di potenza</b>			
Funzione			Convertitori di frequenza con circuito intermedio a tensione continua e invertitore IGBT
Corrente di sovraccarico (150 % sovraccarico)	$I_L$	A	15.75
max. corrente di avviamento (High Overload)	$I_H$	%	175
Tensione di uscita a $U_e$	$U_2$		115 V AC, monofase
Frequenza di uscita	$f_2$	Hz	0 - 50/60 (max. 500)
Frequenza di switching	$f_{PWM}$	kHz	8 regolabile 4 - 32 (percepibile)
Modalità operativa			Comando U/f Controllo velocità con compensazione slittamento Regolazione vettoriale senza sensori (SLV) Motori PM Motori sincroni a riluttanza Motori BLDC
Discriminazione in frequenza (valore di riferimento)	$\Delta f$	Hz	0.1
Corrente nominale d'impiego			
per 150 % sovraccarico	$I_e$	A	10.5
Nota			Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 6 kHz ed una temperatura ambiente di +40 #
Dissipazione			
Dissipazione con corrente nominale d'impiego $I_e = 150 \%$	$P_V$	W	16.5
Grado di rendimento	$\eta$	%	97
Massima corrente passante verso terra (PE) senza motore	$I_{PE}$	mA	2.49
Equipaggiamento			Chopper frenatura Display a 7 segmenti Protezione scheda elettronica aggiuntiva Resistente ai raggi UV
Grandezza			FS2
<b>Utenza motore</b>			
Nota			per motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50/60 Hz senza condensatore di avviamento aggiuntivo
Nota			Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Nota			a 115 V, 50 Hz
150 % sovraccarico	P	kW	0.55
Nota			a 110 - 120 V, 60 Hz
150 % sovraccarico	P	HP	0.75
lunghezza di linea massima ammissibile	$l$	m	schermata: 100 schermata, con bobina motore: 200 non schermata: 150 non schermata, con bobina motore: 300
Funzione frenante			
Coppia frenante frenatura a corrente continua			max. 100% della corrente nominale d'impiego $I_e$ , regolabile
Coppia frenante con reostato di frenatura esterno			max. 100% della corrente nominale d'impiego $I_e$ con reostato di frenatura esterno
Reostato di frenatura esterno minimo	$R_{min}$	$\Omega$	100
Soglia di inserzione per il transistor di frenatura	$U_{DC}$	V	187 V DC
<b>Porta di comando</b>			
Tensione di riferimento	$U_s$	V	10 V DC (max. 10 mA)

Ingressi analogici			2, parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Uscite analogiche			1, parametrizzabile, 0 - 10 V
Ingressi digitali			4, parametrizzabile, max. 30 V DC
Uscite digitali			1, parametrizzabile, 24 V DC
Uscita a relè			1, parametrizzabile, contatto NA, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interfacce/bus di campo (incorporate)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®

### Organi di manovra e protezione associati

Collegamento alla rete			
Dispositivo di protezione (fusibile o interruttore automatico modulare)			
IEC (tipo B, gG), 150 %			FAZ-B25/1N
UL (Classe CC oppure J)		A	25
Contattore di linea			
150 % sovraccarico (CT/I <sub>H</sub> , per 50 °C)			DILEM-... + P1DILEM
induttanza di rete			
150 % sovraccarico (CT/I <sub>H</sub> , per 50 °C)			DX-LN1-024
Filtro soppressore radiodisturbi (esterno, 150 %)			DX-EMC12-014-FS2
Nota sul filtro soppressore radiodisturbi			Opzione filtro soppressione radiodisturbi esterno per lunghezze cavo motore maggiori e impiego in altri ambienti EMC
Collegamento circuito intermedio			
reostato di frenatura			
10 % durata di inserzione			DX-BR100-0K2
20 % durata di inserzione			DX-BR100-0K2
40 % durata di inserzione			DX-BR100-0K2
Note sui reostati di frenatura			I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.

### Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-20
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

### Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / convertitore di frequenza <= 1 Kv (EC001857)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Azionamento (Elettr.) / Convertitore di frequenza / Convertitore di frequenza <= 1 cV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])			
tensione di rete		V	99 - 126
frequenza di rete			50/60 Hz
numero di fasi d'entrata			1
numero di fasi d'uscita			1
max. frequenza d'uscita		Hz	500
tensione d'uscita massima		V	125
corrente di uscita nominale I <sub>2N</sub>		A	11
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale		kW	0.55
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale		kW	0.55
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa		%	10
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa		%	10
numero di uscite analogiche			1
numero di ingressi analogici			2
numero di uscite digitali			1
numero di ingressi digitali			4
con elemento di comando			sì
impiego ammesso in ambito industriale			sì
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale			no
supporta protocollo TCP/IP			no
supporta protocollo PROFIBUS			no
supporta protocollo CAN			sì

supporta protocollo INTERBUS			no
supporta protocollo ASI			no
supporta protocollo EIB			no
supporta protocollo MODBUS			si
supporta protocollo Data-Highway			no
supporta protocollo DeviceNet			no
supporta protocollo SUCONET			no
supporta il protocollo per LON			no
supporta il protocollo per PROFINET IO			no
supporta il protocollo per PROFINET CBA			no
supporta il protocollo per SERCOS			no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus			no
supporta il protocollo per EtherNet/IP			si
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work			no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety			no
protocollo INTERBUS per Safety			no
supporta il protocollo per PROFIsafe			no
supporta il protocollo per SafetyBUS p			no
supporta protocollo per BACnet			no
supporta il protocollo per altri sistemi bus			si
numero di interfacce HW Industrial Ethernet			0
numero di interfacce HW PROFINET			0
numero di interfacce HW seriali RS232			0
numero di interfacce HW seriali RS422			0
numero di interfacce HW seriali RS485			1
numero di interfacce HW seriali TTY			0
numero di interfacce HW USB			0
numero di interfacce HW parallele			0
numero di interfacce HW altre			0
con interfaccia ottica			no
con collegamento PC			si
chopper di frenatura integrato			si
funzionamento a 4 quadranti possibile			si
tipo di convertitore			inverter a tensione impressa
grado di protezione (IP)			IP66
tipo di protezione (NEMA)			4X
altezza		mm	257
larghezza		mm	188
profondità		mm	171.5

## Approvazioni

Product Standards			UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.			E172143
UL Category Control No.			NMMS, NMMS7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits
Max. Voltage Rating			1~ 120 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection			IEC: IP66

## Dimensioni

