

SCHEDINA TECNICA - FAZ-XUA(115VAC)



Sganciatore di minima tensione, 115 V, istantaneo, 1 unità passo

Tipo FAZ-XUA(115VAC)
Catalog No. 212049
Alternate Catalog No. FAZ-XUA-115VAC-



Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Funzione di base			accessori per interruttore di protezione della linea
Funzione base accessori			Sganciatori di minima tensione
Assortimento			Accessori
Simbolo circuitale			

Dati tecnici

Elettrico

Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	115, 230, 400
Soglia d'inserzione	$x U_n$		0.8
Soglia di scatto	$x U_n$		0.5
Frequenza nominale	f	Hz	50/60

Meccanico

Misura di montaggio calotta		mm	45
Misura zoccolo custodia		mm	80
Larghezza di montaggio		mm	17,5 (1 unità passo)
Montaggio			Guida omega IEC/EN 60715
Grado di protezione			
incorporato			IP40
Protezione morsetti			Protezione contro contatti accidentali secondo BGV A2
Morsetti			Morsetti a bocca e sollevabili
Sezioni di collegamento		mm ²	
Rigido		mm ²	2 x (1 - 2.5)
flessibile		mm ²	2 x (1 - 2.5)
Coppia di serraggio delle viti dei morsetti		Nm	0,8

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montaggio dell'apparecchio			disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare		sganciatore di minima tensione
applicato dal produttore		no
larghezza totale (TE)		1
numero di contatti di chiusura		1
numero di contatti di riposo		1
numero di contatti invertitori		0
numero di commutatori di segnale		0
tensione di commutazione nominale	A	0
tensione di dimensionamento	V	115
tipo di tensione per l'azionamento		AC
con auto test per funzione corrente differenziale		no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)		1
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale	A	0

Dimensioni

