



Sganciatore a lancio di corrente, 12-110V, 1unità passo

Tipo Z-ASA/24
Catalog No. 248286
Alternate Catalog No. Z-ASA/24

Programma di fornitura

Funzione di base			accessori per interruttore di protezione della linea Accessori per interruttori magnetotermico-differenziali FI/LS
Funzione base accessori			sganciatore a lancio di corrente
Applicazione			Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Assortimento			Accessori
Applicabilità			applicabile da sinistra a: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Simbolo circuitale			

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montaggio dell'apparecchio			altri
dispositivo supplementare			sganciatore di apertura
applicato dal produttore			no
larghezza totale (TE)			1
numero di contatti di chiusura			1
numero di contatti di riposo			1
numero di contatti invertitori			0
numero di commutatori di segnale			0
tensione di commutazione nominale		A	0
tensione di dimensionamento		V	24
tipo di tensione per l'azionamento			AC
con auto test per funzione corrente differenziale			no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)			1
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale		A	15

Dimensioni

