



Relè passo-passo, 12AC, 1NO+1NC, 16A, 50Hz, 1UP

Tipo

Catalog No.

Z-S12/S0

265287

Abbildung ähnlich

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                                                   |                  |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |                  |    |     |
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | I <sub>n</sub>   | A  | 16  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | P <sub>vid</sub> | W  | 1.5 |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | P <sub>vid</sub> | W  | 3   |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |                  | °C | -20 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |                  | °C | 45  |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|
| apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore a impulsi (EC000188)                                                                                                                                                                                                                    |  |    |           |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Teleinterruttore ( interruttore corrente ad impulsi) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |    |           |
| funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | altri     |
| tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    | barra DIN |
| larghezza in unità di suddivisione                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | 1         |
| profondità di incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | mm | 60        |
| numero di contatti di chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 1         |
| numero di contatti di riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |    | 1         |
| numero di contatti invertitori                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | 0         |
| tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | V  | 12 - 12   |
| tipo di tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | AC        |
| frequenza della tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Hz | 50 - 50   |
| tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | V  | 0 - 0     |
| tipo di tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | AC        |
| frequenza della tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Hz | 0 - 0     |
| tensione di commutazione nominale                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | A  | 16        |
| tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | V  | 250 - 250 |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |    | AC        |
| carico max. lampada a incandescenza                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | W  | 0         |
| carico max. della lampada fluorescente                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VA | 0         |
| carico max. della lampada fluorescente (circuitto duo)                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VA | 0         |
| carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)                                                                                                                                                                                                                                                |  | VA | 0         |
| max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | A  | 0         |
| comando manuale possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | sì        |

## Dimensioni

