



**Relè passo-passo, 240AC, 2 W, 16A, 50Hz, 2unità passo**

**Tipo** Z-S240/WW  
**Catalog No.** 265311

Abbildung ähnlich

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |           |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | $I_n$     | A  | 16  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | $P_{vid}$ | W  | 3   |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |           | °C | -20 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |           | °C | 45  |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore a impulsi (EC000188)                                                                                                                                                                                                                   |  |    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------|
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Teleinterruttore ( interruttore corrente ad impulsi) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |    |                         |
| funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    | meccanico, interruttore |
| tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | barra DIN               |
| larghezza in unità di suddivisione                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    | 2                       |
| profondità di incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | mm | 60                      |
| numero di contatti di chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 0                       |
| numero di contatti di riposo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 0                       |
| numero di contatti invertitori                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 2                       |
| tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 240 - 240               |
| tipo di tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC                      |
| frequenza della tensione di comando 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 50 - 50                 |
| tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | V  | 0 - 0                   |
| tipo di tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    | AC                      |
| frequenza della tensione di comando 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Hz | 0 - 0                   |
| tensione di commutazione nominale                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | A  | 16                      |
| tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | V  | 24 - 240                |
| tipo di tensione di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    | AC                      |
| carico max. lampada a incandescenza                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | W  | 2024                    |
| carico max. della lampada fluorescente                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | VA | 2500                    |
| carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VA | 2500                    |
| carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)                                                                                                                                                                                                                                               |  | VA | 2500                    |
| max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | A  | 24                      |
| comando manuale possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | sì                      |