



Sbarra colletttrice, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 52 mm, 3P, UL, Sistema sbarre tipo combinato 3 vie monofase, con finecorsa



Tipo ngl-phase 1000v DC BB, 100A, 3 pins EC
Catalog No. BB1P100M3

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V DC 1000 V
Grandezza			15 x 16 x 52 mm
Descrizione			Sistema sbarre tipo combinato 3 vie monofase con finecorsa
Numero di poli			3P
Standard/Approvazione			UL
Standard/Norme			UL 508

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			1
numero di poli			3
adatto per numero di apparecchi			3
misura di divisione		mm	17.8
sezione		mm	25
lunghezza		mm	52
numero di unità di suddivisione			3
corrente nominale permanente Iu		A	100
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	10
max. tensione d'esercizio nominale Ue		V	600
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	10
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no