

GX-BP-16C-R00

Galaxia



Il **multi-modulatore digitale GX-BP-16C-R00** è dotato di un connettore di uscita coassiale RF (F femmina) ed è in grado di creare fino a **16 multiplex digitali QAM (Annex A/C)**. Il multi-modulatore è la soluzione di transmodulazione ideale ed efficiente per la distribuzione dei programmi sintonizzati dai moduli satellitari o digitali terrestri inseriti nello stesso chassis o disponibili in condivisione sullo stesso backplane **GALAXIA**, anche quelli IPTV in ingresso multicast.

NOTA: La porta RJ45 è riservata per future applicazioni.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di uscita (**F Femmina**)
- Fino a 16 Multiplex digitali **DVB-C QAM di uscita**
- Modulo inseribile **“a caldo” (Hot-swappable)**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite l'interfaccia web HTML
- **NOTA:** La porta RJ45 è riservata per future applicazioni.

GX-BP-16C-R00		
Codice		287642
Uscite		
Canali uscita		E2-E69
Frequenza uscita	dB	47-862
Livello massimo uscita	dBμV	85-106
Livello di uscita	dB	Da 0 a 20
MER RF	dB	>40
Modulazione DVB-T		
Portanti		-
Modulazione intervallo guardia		-
Modulazione DVB-C		
Uscita		16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Symbol rate	Mbps	Da 3,6 a 6,9
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF)
Modalità programmazione		Web interface
Consumo	W	22
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		EN50083-2

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978106769
Dimensioni imballo	mm	315 x 170 x 80
Dimensioni prodotto	mm	270 x 115 x 20
Peso lordo	Kg	1.5