

## AFI313T

### Amplificatori multibanda



Amplificatore con 3 ingressi (FM, III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 110dB $\mu$ V in banda UHF, regolazioni del livello (15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.

### Caratteristiche tecniche

- Design compatto ed elegante con connettore F.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt.
- Regolazioni alloggiato sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- Completamente schermato.
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.

AFI313T		
Codice		223236
Numero ingressi		3 (con regolazioni separate)
Ingressi		FM, III+DAB, UHF
Frequenza FM	MHz	47 - 108
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 300
Frequenza UHF	MHz	470 - 862
Guadagno	dB	FM: 25; VHF: 25; UHF: 30
Regolazione guadagno	dB	FM: 15; VHF: 15; UHF: 15
Figura rumore tipica	dB	FM+VHF+UHF: 4.5
Numero uscite		1
Livello uscita	dB $\mu$ V	110
Connettori		F

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Classe isolamento		II
Impedenza	$\Omega$	75
Temperatura lavoro	$^{\circ}\text{C}$	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN50083-2, EN60068
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978078844
Dimensioni imballo	mm	120 x 190 x 50
Dimensioni prodotto	mm	120 x 97 x 43
Peso lordo	kg	0.35
Peso netto	kg	0.35
Peso	kg	0.36