

AFI123W

Amplificatori multibanda



Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF+SAT) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 100dB μ V, regolazioni del livello (20dB) TV e SAT separate e bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

- Design compatto ed elegante con connettore F.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt.
- Regolazioni alloggiare sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- Completamente schermato.
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.
- Passaggio toni DiSEqC

AFI123W		
Codice		223237
Numero ingressi		1 (con regolazioni separate TV+SAT)
Ingressi		VHF + UHF + SAT
Frequenza VHF	MHz	47 - 230
Frequenza UHF	MHz	470 - 790
Frequenza SAT	MHz	950 - 2150
Guadagno	dB	VHF: 25; UHF: 25; SAT: 30
Regolazione guadagno	dB	VHF+UHF: 20; SAT: 20
Figura rumore tipica	dB	VHF+UHF: 5.5; SAT: 6.5
Numero uscite		1
Livello uscita	dB μ V	100
Connettori		F

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	2.5
Classe isolamento		II
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	$^{\circ}\text{C}$	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN50083-2, EN60070
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978082032
Dimensioni imballo	mm	107 x 180 x 48
Dimensioni prodotto	mm	155 x 98 x 47
Peso lordo	kg	0.27
Peso netto	kg	0.318
Peso	kg	0.318