

## SWI1308TS

Cascata

Multiswitch in **cascata** a **13 ingressi** e **8 uscite derivate** con dip switch per selezionare il guadagno **TV attivo o passivo**.



## Caratteristiche tecniche

- Banda satellite fino a 2300MHz.
- **Alto livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**60m** con cavo da 6,7mm).
- Ogni porta ha un LED che mostra la corretta ricezione dei comandi DiSEqC.
- Canale di ritorno incluso quando il guadagno TV è passivo (5-65MHz).
- **Quando il guadagno TV è passivo, il prodotto è interamente alimentato dai ricevitori**, l'alimentatore serve solo ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB.
- **Alimentatore esterno PSU1340TS** (13V, 4A) con connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12; interno positivo, esterno negativo) **non incluso nell'imballo**; per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre il tempo per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

| SWI1308TS                  |      |                                      |
|----------------------------|------|--------------------------------------|
| Codice                     |      | 287365                               |
| Ingressi                   |      | 12 SAT, 1 TV                         |
| Uscite                     |      | 12 SAT, 1 TV                         |
| Derivate                   |      | 8                                    |
| SAT                        |      |                                      |
| Larghezza di banda SAT     | MHz  | 950-2300                             |
| Guadagno SAT               | dB   | -4/0                                 |
| Massimo livello uscita SAT | dBμV | 100                                  |
| Perdita passaggio          | dB   | -1/-3                                |
| TV                         |      |                                      |
| Banda passante TV          | MHz  | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 |
| Guadagno attivo TV         | dB   | -2                                   |
| Guadagno passivo TV        | dB   | -22                                  |
| Massimo livello uscita TV  | dBμV | Attivo: 95                           |
| Perdita passaggio TV       | dB   | -4/-5                                |

| Canale di ritorno          |     |                                                                      |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| Banda passante             | MHz | TV passivo: 5-65                                                     |
| Consumo                    |     |                                                                      |
| Derivata                   | mA  | 50                                                                   |
| Assorbimento               | mA  | TV attivo: 160@13V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Corrente massima linea SAT | mA  | TV passivo: 4000; TV attivo: 3840                                    |
| Caratteristiche generali   |     |                                                                      |
| Temperatura lavoro         | °C  | Da -10 a +55                                                         |
| Isolamento SAT-SAT         | dB  | >30                                                                  |
| Dimensioni e imballo       |     |                                                                      |
| Pezzi                      |     | 1                                                                    |
| codice EAN                 |     | 8016978097135                                                        |
| Dimensioni imballo         | mm  | 330 x 245 x 50                                                       |
| Dimensioni prodotto        | mm  | 120 x 310 x 40                                                       |
| Peso lordo                 | kg  | 1.1                                                                  |