

## PRI00

### Prese rotonde TV SAT



**Presa rotonda da incasso terminale; 2 uscite demiscelate IEC** femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).

### Caratteristiche tecniche

- Permette di **separare i segnali SAT e TV combinati** in ingresso su 2 connettori distinti in uscita.
- È previsto il **passaggio della corrente** tra il connettore IEC maschio (SAT) e il morsetto d'ingresso.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Facile e veloce da installare.
- **Disponibile adattatore** copri presa (PL2).

| PRI00                    |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| Codice                   |     | 280730        |
| Tipo presa               |     | Terminale     |
| SAT                      |     |               |
| Banda passante SAT       | MHz | 950-2300      |
| TV                       |     |               |
| Connettore TV            |     | IEC femmina   |
| Perdita passaggio TV     | dB  | 1.5           |
| Caratteristiche generali |     |               |
| Perdita derivata         | dB  | -             |
| Dimensioni e imballo     |     |               |
| Pezzi                    |     | 1             |
| codice EAN               |     | 8016978015801 |
| Dimensioni imballo       | mm  | 80 x 80 x 40  |
| Dimensioni prodotto      | mm  | 76 x 76 x 32  |
| Peso lordo               | kg  | 0.12          |