

INSDC3A

Alimentatori



Inseritore di alimentazione con connettori F femmina e massima corrente di alimentazione 3A

Caratteristiche tecniche

- Viene utilizzato per **alimentare a monte una serie di multiswitch SCD2 in cascata**; il passaggio di corrente tra le porte dei multiswitch permette di alimentare anche gli LNB.
- Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di alimentatore, ad esempio PSU1430F o PSU1830F.
- Bassa perdita di inserzione.**
- Funzionamento su larga banda TV e Satellite (**40MHz - 2400MHz**).
- Dimensioni compatte.

INSDC3A		
Codice		287612
Ingressi		1 SAT, TV
Uscite		1 SAT + TV
Larghezza banda	MHz	40-2400
Perdita di inserzione	dB	0.5
Massima corrente uscita	mA	3000
Connettore		F x3
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978105922
Dimensioni imballo	mm	50 x 50 x 24.5
Dimensioni prodotto	mm	50 x 50 x 17
Peso lordo	kg	0.046