

## DSQ21J

Elettronica per Parabole



Switch di linea con 2 ingressi, controllato dai ricevitori satellitari attraverso i comandi DiSEqC sulla porta di uscita attraverso il cavo coassiale.

### Caratteristiche tecniche

- Consentono di eseguire la commutazione di 2 o 4 convertitori mediante comandi digitali generati dal proprio ricevitore satellitare attraverso il cavo coassiale (esempio: Hotbird 13°E e Astra19,2°E)
- Protezione in plastica per installazioni esterne compresa nella confezione.

| DSQ21J               |     |                |
|----------------------|-----|----------------|
| Codice               |     | 289588         |
| Ingressi             |     | 2              |
| Larghezza banda      | MHz | 950 - 2300     |
| Perdita passaggio    | dB  | 4              |
| DiSEqC               |     | 2.0            |
| Isolamento           | dB  | 35             |
| Dimensioni e imballo |     |                |
| Pezzi                |     | 1              |
| codice EAN           |     | 8016978071395  |
| EAN multiplo         |     | 8016978071425  |
| Dimensioni imballo   | mm  | 100 x 35 x 105 |
| Peso lordo           | kg  | 0.11           |