
# PP13

## Partitori e derivatori



**Partitore a morsetto a 3 vie** in banda TV (**47-862MHz**).

## Caratteristiche tecniche

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Per dare maggior robustezza all'impianto, si consiglia di utilizzare un partitore per dividere il segnale e un derivatore per servire direttamente le prese.
- V.S.W.R. <1.2.

| PP13 | | |
|---|---|---|
| Codice | | 220376 |
| Perdita di inserzione | dB | 6 |
| **Separazione uscite** | | |
| 47-68 MHz | dB | 15 |
| 174-230 MHz | dB | 15 |
| 470-606 MHz | dB | 15 |
| 606-862 MHz | dB | 15 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Perdita di inserzione | dB | 6 |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| **Dimensioni e imballo** | | |
| Pezzi | | 10 |
| codice EAN | | 8016978013845 |
| EAN multiplo | | 8016978013852 |
| Dimensioni imballo | mm | 170 x 75 x 55 |
| Peso lordo singolo | kg | 0.53 |