J31B

Amplificatori multibanda



Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 31dB e livello di uscita fino a **124dBµV**, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

- **Amplificatore di linea Push-Pull** con eccellenti caratteristiche di piattezza di banda.
- E' possibile inoltre inserire un **tilt regolabile da 0 a 20dB** per compensare le perdite del cavo.
- Prodotto su meccanica schermata (LTE Free) in metallo con connettori F e con collegamento diretto alla rete elettrica.
- Livello di uscita per segnali analogici 117dBµV.

J31B		
Codice		223024
Ingressi		1
Tipo ingressi		III+DAB + UHF
Guadagno	dB	VHF+UHF: 31
Regolazione pendenza TV	dB	V+U: 20
Regolazione guadagno	dB	VHF+UHF: 20
Figura rumore	dB	VHF+UHF: 10
Uscite		1
Livello massimo uscita	dBµV	124
Connettori		F femmina
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-230 / 50-60
Consumo	W	7
Classe isolamento		II
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978072231
Dimensioni imballo	mm	140 x 70 x 130
Dimensioni prodotto	mm	127 x 58 x 128
Peso lordo singolo	kg	0.474