

AFI122T

Amplificatori multibanda



Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) con RC e 2 uscite con guadagno 20dB e livello di uscita fino a **108dB μ V in banda UHF**, regolazioni del livello (15dB) e bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

- Canale di ritorno e pendenza fissa sulla banda TV.
- Design compatto ed elegante con connettore F.
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- **Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt.**
- Regolazioni alloggiare sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- **Completamente schermato.**
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.

AFI122T		
Codice		223233
Numero ingressi		1 (con canale di ritorno e pendenza fissa sulla banda TV)
Ingressi		VHF + UHF
Frequenza FM	MHz	88 - 105
Frequenza VHF	MHz	47 - 230
Frequenza UHF	MHz	470 - 790
Guadagno	dB	RC: 10; VHF: 15; UHF: 20
Regolazione guadagno	dB	RC: 15; VHF: 15; UHF: 15
Figura rumore tipica	dB	RC: 5.5; VHF: 5.5; UHF: 5.5
Numero uscite		2
Livello uscita	dB μ V	106, 108
Connettori		F

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	1.8
Classe isolamento		II
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	$^{\circ}\text{C}$	Da -10 a +55
Protezione		IP20
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978078837
Dimensioni imballo	mm	120 x 190 x 50
Dimensioni prodotto	mm	120 x 97 x 43
Peso lordo	kg	0.35
Peso netto	kg	0.35
Peso	kg	0.36