


PP14

Partitori e derivatori

Partitore a morsetto a 4 vie in banda TV (47-862MHz).



Caratteristiche tecniche

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Per dare maggior robustezza all'impianto, si consiglia di utilizzare un partitore per dividere il segnale e un derivatore per servire direttamente le prese.
- V.S.W.R. <1.2.

| PP14 | | |
|--------------------------|----|------------------------|
| Codice | | 220390 |
| Uscite | | 4 |
| Separazione uscite | | |
| 47-68 MHz | dB | 10 |
| 174-230 MHz | dB | 10 |
| 470-606 MHz | dB | 10 |
| 606-862 MHz | dB | 10 |
| Caratteristiche generali | | |
| Perdita passaggio | dB | 7 |
| Conformità | | EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensioni e imballo | | |
| Pezzi | | 10 |
| codice EAN | | 8016978013869 |
| EAN multiplo | | 8016978013876 |
| Dimensioni imballo | mm | 100 x 162 x 45 |
| Peso lordo | kg | 0.62 |