

DATI ELETTRICI / MECCANICI

MODELLO		25	50	75	100	125	150	200	250	300	
Corsa elettrica utile (C.E.U.) + 1 / -0	mm	25	50	75	100	125	150	200	250	300	
Corsa elettrica teorica (C.E.T.) ± 1	mm	C.E.U. +1									
Resistenza (sulla C.E.T.)	kΩ	1	2	3	4	5	6	8	6	12	
Linearità indipendente (entro la C.E.U.)	± %	0.2	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Dissipazione a 40°C (0W a 120°C)	W	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3	3	3	
Tensione max. applicabile	V	20	40	60							
Corsa meccanica (C.M.)	mm	C.E.U. +5									
Lunghezza custodia (A)	mod. PZ12 - S	mm	74.5	99.5	124.5	149.5	174.5	199.5	249.5	299.5	349.5
	mod. PZ12 - A	mm	102	127	152	177	202	227	277	327	377
	mod. PZ12 - F	mm	74.5	99.5	124.5	149.5	174.5	199.5	249.5	299.5	349.5
Interasse staffe consigliato (B)	mm	42	67	92	117	142	167	217	267	317	
Interasse min. fra snodi (C)	mm	153	178	203	228	253	278	328	378	428	
Peso	mod. PZ12 - S	g	45	55	65	75	85	95	115	135	155
	mod. PZ12 - A	g	70	80	90	100	110	120	140	160	180
	mod. PZ12 - F	g	60	70	80	90	100	110	130	150	170

CONNESSIONI ELETTRICHE

Lato connessioni

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Rispettare le connessioni elettriche indicate (non utilizzare il trasduttore come una resistenza variabile)
- Effettuare la calibrazione del trasduttore avendo cura di regolare la corsa in modo che l'uscita non scenda sotto l'1% o salga oltre il 99% del valore della tensione di alimentazione.

SIGLA DI ORDINAZIONE

Trasduttore di posizione **PZ12**

Montaggio su staffe	S
Montaggio su snodi autoallineanti	A
Montaggio su flangia	F

Modello

Es.: **PZ12 - S - 25**
Trasduttore di posizione modello PZ12, montaggio su flangia, corsa elettrica utile (C.E.U.) 25mm.

Nessun certificato allegato	0
Curva di linearità da allegare	L
Lunghezza cavo 1 mt	0
Lunghezza cavo 2 mt	2
Lunghezza cavo 3 mt	3
Altre lunghezze a richiesta

Colore teste in plastica (verde)	0
----------------------------------	----------

0 0 0 X 0 0 0 X 0 0

ACCESSORI

	Codice
Staffa di fissaggio PZ12-S (2 pz inclusi nella confezione)	STA074

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno