



Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Sigla MT 100

N. poli 1P

N. moduli 1

Corrente nominale 50 A

Curva B

Tensione nominale 230-400 V

| | | | |
|--|---|---|---|
| Norma di riferimento | IEC EN 60898-1 | Frequenza nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn) | 10000 A | Potere interruzione EN 60898 (Ics) | 0,75 x Icn |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 12.5 kA | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| Tensione di isolamento (Ui) | 500 V | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV |
| Tensione minima funzionamento | 12 V ac/dc | Tensione massima funzionamento | 440 V a.c. / 220 V d.c |
| Numero di manovre elettriche | 10.000 | Numero di manovre meccaniche | 20.000 |
| Sezione cavo rigido | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Sezione cavo flessibile | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Coppia nominale di serraggio | 2 Nm | Temperatura di impiego | -25 +70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C + +70°C | Codice Electrocod | 1411 |

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 22/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.