

## Tastsensor 4.95, 24 V 2fach



| Spezifikation                                                                                 | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Weiß        | 5052 003    | 1  | 99,44              | 02 | 4010337074946 |
|  Anthrazit | 5052 028    | 1  | 99,44              | 02 | 4010337074953 |

## Merkmale

- Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme.
- Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium).
- Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe.
- Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).

## Technische Daten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Taster                |                  |
| - Nennspannung:       | AC/DC 24 V SELV  |
| - Strombelastbarkeit: | 20 mA je Taster  |
| - Ausgangswiderstand: | 880 Ω            |
| LED                   |                  |
| - Nennspannung:       | DC 24 V SELV     |
| - Stromaufnahme:      | ca. 1 mA je LED  |
| Temperatursensor:     | PT1000, Klasse B |
| Schutzklasse:         | III              |
| Einbautiefe:          | 16 mm            |
| Umgebungstemperatur:  | -5 °C bis +45 °C |

## Hinweise

- Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
  - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de).
  - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
-