

sepio

il nuovo logisty.expert



RLF620X

Tastiera di comando

La tastiera di comando RLF620X viene usata per comandare l'impianto di allarme all'interno della casa.

In dotazione: Pila RXU04X



TwinBand®+

Caratteristiche tecniche

Alimentazione con pile alcaline 4,5 V - 2.7 Ah RXU04X (in dotazione)

Pulsanti capacitivi

Compatibile con i prodotti della linea logisty.expert

Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della pila e dello stato anti-manomissione)

Auto-controllo dello stato della pila e indicazione locale di anomalia

5 anni di autonomia della pila in condizioni d'uso normali

4 pulsanti riprogrammabili (Programmazione di fabbrica:

Accesso totale/ Spento / Acceso gruppo 1/ Acceso gruppo 2)

1 codice principale

32 codici di servizio

Codici programmabili a 4, 5 o 6 cifre

I codici di servizio possono avere accesso limitato ad alcuni pulsanti di comando o gruppi

3 possibilità per accendere l'impianto di allarme:

- Accensione totale
- Accensione parziale
- Accensione per gruppi.

Informazione di conferma acustica e visiva che indica:

- ricezione di comando dalla centrale
- aperture di porte o finestre
- anomalie
- allarmi

Livello acustico dei bip regolabile

3 Led colorati (rosso, verde e arancione) di supporto alla programmazione

Autoprotezione:

- contro l'apertura
- contro la rimozione
- contro tentativi di ricerca del codice di accesso (tastiera bloccata per un periodo specifico se questi tentativi vengono rilevati)

Protezione tramite sistema di criptaggio evolutivo che rende impossibile ogni tentativo di riprodurre i segnali di accensione e spegnimento

Grado di protezione: IP 30 / IK 04

Dimensioni (L X A X P): 95 x 164 x 19 mm

Peso con pile: 220 g

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C

Uso interno

Funzioni

Permette di comandare l'impianto di allarme all'interno della casa.

Dotata di un avvisatore acustico e tre LED colorati.

Queste caratteristiche permettono un'installazione facilitata e grande comfort nell'utilizzo poiché confermano la ricezione di ogni comando da parte della centrale ed indicano eventuali anomalie porte e finestre rimaste aperte.

I comandi sono accessibili tramite un codice principale o tramite 32 codici di servizio che possono essere memorizzati sulla tastiera.

Pila con sistema di bloccaggio brevettato per prevenire sostituzioni da parte di un Installatore non qualificato.

Facile da installare con soltanto 2 parametri da programmare.

Può essere personalizzata utilizzando cover intercambiabili.

Una tastiera a cui abbinare tutti i dispositivi hager all'interno della casa

Un prodotto elegante e sobrio con un design moderno

Gestione degli accessi facilitata grazie all'elevato numero di codici di accesso

Tastiera retro-illuminata per 12 secondi (soltanto quando il livello della luminosità è basso e quando viene premuto un pulsante).