



TRE201



**Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Esterno Ip55**

**Proprietà tecniche**

**Connettività**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Protocollo radio          | Radio KNX |
| Categoria ricevitore      | 2         |
| Con sistema bus KNX       | No        |
| Con sistema bus radio KNX | Sì        |

**Impostazioni**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS, easy, quicklink |
|---------------------------------------|----------------------|

**Serie**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 40 mm |
|-----------------------------|-------|

**Materiali**

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

**Equipaggiamento**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Con interruttore per commutazione manuale | No |
| Radiofrequenza bidirezionale              | Sì |

**Corrente**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Corrente nominale        | 10 A |
| Corrente di commutazione | 10 A |

**Frequenza**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Frequenza                   | 50 - 50 Hz          |
| Radiofrequenza di ricezione | 868,30 - 868,30 MHz |

**Potenza**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Potenza d'uscita | 2300 W |
|------------------|--------|

**Condizioni di impiego**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
|-----------------------------------------|------|

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

**Testo**

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Funzioni supplementari semplici: +6 scenari,<br>Funzione ripetitore per aumentare la portata radio,<br>Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica) |
| Funzione            |                                                                                                                                                             |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite                                                                                                                          |