TRM600



micromod. RF KNX Quicklink inc. x luce scala e passo-passo alim.230V AC - 2 fili

Proprietà tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS, easy

Serie

Profondità	18 mm
Profondità di installazione	20 mm

Materiali

Colore	Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente nominale	0,50 A

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d’uscita	115 W

Condizioni di impiego

Tensione d’esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-15 - 45 °C

Testo	
Funzione	Solo funzione di impulso, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso