



TRE400



**Modulo Radio KNX Quicklink - 1 Ingr + 1 Uscita On/Off 10A Ac1 230V - Ip55 Parete**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Carico C	No
Numero di canali	1
Numero di uscite	1

**Architettura**

Numero di uscite di persiane/tapparelle	0
---	---

**Connettività**

Con sistema bus radio frequenza	Si
Categoria ricevitore	2
Protocollo radio	Radio KNX

**Equipaggiamento**

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

**Frequenza**

Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz
-----------------------------	---------------------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	Si
---	----

**Serie**

Altezza	35 mm
---------	-------

**Condizioni di impiego**

Tensione d'ingresso	5 - 5 V
Tensione d'esercizio	230 - 230 V

**Serie**

Lunghezza	150 mm
Larghezza	85 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Numero di circuiti di ingresso	1
Corrente di commutazione	10 A
Corrente nominale	10 A

**Potenza**

Potenza lampada ad incandescenza	1500 - 1500 W
----------------------------------	---------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Serracavo	Con piastra di montaggio e cavo antistrappo
Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----