



TRM690G



**micromod. RF KNX Quicklink incasso 2 In + 1 Out 200 W AC1 alim. 230V AC - 2 fili**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy  
quicklink

**Connettività**

Protocollo radio

Radio KNX

Categoria ricevitore

2

Con sistema bus KNX

No

Con sistema bus radio KNX

Si

**Serie**

Serie

18 x 40 mm

Altezza

18 mm

Larghezza

40 mm

Profondità

18 mm

Profondità di installazione

40 mm

**Corrente**

Corrente nominale

0,85 A

**Materiali**

Colore

Grigio chiaro

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale

Si

Radiofrequenza bidirezionale

Si

**Frequenza**

Frequenza

50 - 50 Hz

Radiofrequenza di ricezione

868,30 - 868,30 MHz

**Potenza**

Potenza d'uscita

200 W

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio

230 - 230 V

Tensione nominale d'impiego CA

230 - 230 V

Tensione di alimentazione del sistema

230 V AC

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-15 - 45 °C

**Connessione**

Sezione conduttore rigido

0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile

0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

**Testo**

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari  
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di montaggio

Per incasso dietro inserti da incasso

Tipo di connessione

Con morsetti a sollevamento a vite

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si