



EHN171



### Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A

#### Caratteristiche tecniche

##### Equipaggiamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di canali | 1 |
|------------------|---|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Potenza

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Consumo di energia durante il funzionamento | 0,50 W      |
| Lampada a incandescenza/alogeni da 230 V    | 1100 W      |
| Potenza lampada ad incandescenza            | 900 - 900 W |

##### Funzioni

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di canali funzionali | 1 |
|-----------------------------|---|

##### Connessione

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Numero di contatti            | 1                       |
| Sezione conduttore flessibile | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Condizioni d'uso

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - +55 °C |
|-------------------------|--------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 90 mm |
| Larghezza  | 54 mm |
| Profondità | 60 mm |

##### Testo

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo di commutazione | Contatto invertitore           |
| Tipo di montaggio    | Per installazione su guida DIN |

##### Corrente

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza massima (cos phi 0,6) | 4 A |
|-------------------------------|-----|

##### Durata

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento | 50000 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|

##### Testo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
|---------------------|---------------------|

##### Condizioni di impiego

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA | 230 - 240 V |
|--------------------------------|-------------|

##### Potenza

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Potenza dissipata a pieno carico | 1 W |
|----------------------------------|-----|

##### Impostazioni

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Passi di programma              | Passi di programma: 1 x 7 giorni |
| tempo di commutazione più breve | 2 h                              |

##### Illuminazione

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Potenza della lampada LED | 180 W |
|---------------------------|-------|

##### Uso

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tipo di ciclo | Settimanale |
|---------------|-------------|

Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |