



TRE400



IP55



Modulo radio KNX quicklink 1 ingresso + 1 uscita 10A AC1 230V Ip55 da parete

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Serie

Serie	35 x 85 mm
Altezza	35 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	53 mm

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Architettura

Sistema bus	KNX
-------------	-----

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	2300 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	1500 W
Potenza lampada ad incandescenza	1500 - 1500 W

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---

Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
-------------------	---------------------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite
---------------------	------------------------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si