

Codice articolo

KI 6364 EB6



Presa con interruttore di blocco, serie EB6, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 63 A, 380 ÷ 415 V, senza portafusibili

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	KI...EB6		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì
Ingresso cavo	M40		Piombo
Specifica	Senza portafusibili	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	63 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66	Codice EAN13	8015747201261
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	2.890,00 g	Peso imballo	2,89 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747201278
		Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
		Altezza sottoimballo	188,00 mm
		Profondità sottoimballo	430,00 mm
		Peso sottoimballo	2,89 kg
		Volume sottoimballo	12,13 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747201285

Codice articolo

KI 6364 EB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Sportello di ispezione, apribile solo ad interruttore aperto
-