

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | Presa WiFi Multi Power con 3 prese EU intelligenti e porte USB



### Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Porte USB disponibili per l'alimentazione

### Vantaggi del prodotto

- Presa Smart Multi: collegamento semplice di dispositivi elettrici tramite prese intelligenti e porte USB intelligenti
- Elevato standard di sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da sovratensioni
- Contatore di energia: monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo di energia
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- 3 prese smart standard e 4 porte USB per la ricarica (2 porte ciascuna di tipo A e C)
- Le prese di alimentazione possono essere controllate individualmente e le porte USB sono controllate come un unico gruppo
- Correnti di ricarica USB fino a 5 V/3 A (15 W) distribuite sulle 4 porte USB
- Contatore di energia
- Pianificazione



– Cavo di potenza con 1,5 m per installazioni flessibili

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	16 A
Frequenza di rete	50 Hz

### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

## DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	570,00 g
Lunghezza	350 mm
Larghezza	65 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	65 mm
Altezza	40 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	40 mm

### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
---------------------------------------	--------

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+35 °C
----------------------	--------------

## CARATTERISTICHE

Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------	---------------------------------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

### Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

### Consigli per la sicurezza

- Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, ovvero dalla presa SMART+ Multi Power, dopo l'uso per evitare che si accendano accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare la presa multipla SMART+ insieme ad apparecchiature mediche.
- Da collegare ad un interruttore automatico (max. 16 A).
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

### DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Guida completa all'installazione	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MULTI POWER SOCKET EU

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075594784	Astuccio 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm <sup>3</sup>
4058075594791	Cartone di spedizione 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.