

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI
AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI
IMPIEGO MAX 50A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ



Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 50

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie	BF3200A / BF3200A / BF2510A
Relè termico standard fornito	No
Relè termico da acquistare a parte	RF38
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011

Caratteristiche dei contatti

Potenze normalizzate dei motori	230V	kW	15
	400V	kW	25
	440V	kW	25
	500V	kW	25

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1900

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore
----------	--