



Denominazione del prodotto

Teleinvertitori  
assemblati  
BFA018

Tipo

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente di impiego Ie

AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^{\circ}C$ ) A 18

Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^{\circ}C$ )

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 4   |
| 400V | kW | 7.5 |
| 415V | kW | 9   |
| 440V | kW | 9   |
| 500V | kW | 10  |
| 690V | kW | 10  |

Contatti ausiliari incorporati

|    |   |
|----|---|
| NA | 0 |
| NC | 1 |

**Dati tecnici UL**

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| 110V-120V | HP | 1 |
| 220V-240V | HP | 3 |

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

|           |    |    |
|-----------|----|----|
| 200V-208V | HP | 5  |
| 220V-240V | HP | 5  |
| 440V-480V | HP | 10 |
| 550V-600V | HP | 15 |

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo

Vite di fissaggio

Peso prodotto

g 760

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore