



Denominazione del prodotto	Avviatori stella-triangolo		
Tipo	BFA032		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )	A	50	
<b>Componenti forniti di serie</b>			
Contattore fornito di serie	BF3200A / BF3200A / BF2510A		
Relè termico standard fornito	No		
Relè termico da acquistare a parte	RF38		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Potenze normalizzate dei motori			
	230V	kW	15
	400V	kW	25
	440V	kW	25
	500V	kW	25
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Peso prodotto	g	1900	
<b>Classificazione ETIM</b>			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore		