



Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 50

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie BF3200A / BF3200A / BF2510A

Relè termico standard fornito No

Relè termico da acquistare a parte RF38

Contatti ausiliari forniti di serie BFX1020 / BFX1011 / BFX1011

Caratteristiche dei contatti

Potenze normalizzate dei motori

230V	kW	15
400V	kW	25
440V	kW	25
500V	kW	25

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1900

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC001037 - Combinazione starter motore