

## PSE-PMC06.01S

Micro rilevatore di presenza 360° KNX, 1 sensore, Secure, nero



### Funzioni prodotto:

- Con sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Con sensore luminosità
- **Portata: Ø 7 m**
- 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- Ingresso per tasto esterno con tempo di fallback
- **Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale**
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione
- Montaggio in foro, diametro: 18 mm
- Profondità di montaggio: 70 mm
- Accoppiatore bus integrato, **KNX Data Secure**
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

# Scheda prodotto

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Rilevatore di presenza PSE
Codice articolo	PSE-PMC06.01S	
EAN / GTIN	4251916113964	
Colore	Nero	
Diametro	22.5 mm	
Profondità	80.4 mm	
Peso lordo (incl. imballo)	0.045 kg	
Classe di protezione	IP20	
Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso *1	
Diametro foro	18 mm	
Altezza di montaggio raccomandata	3 m *2	
Posizione di montaggio	verticale	
Peso netto	0.018 kg	
<hr/>		
<b>Ingressi</b>	Numero di sensori	1
Intervallo dinamico	5 ... 1000 Lux	
Portata Ø	7 m *3	
Angolo di rilevamento orizzontale	360°	
<hr/>		
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV	
Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W	
Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame	
Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)	
KNX Secure	KNX Data Secure	
KNX Secure: indirizzi di gruppo cifrati	255	
KNX Secure: numero di dispositivi di comunicazione	320	
<hr/>		
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
Stoccaggio	-20 ... +55 °C	
Umidità	< 95 %	
Formazione di condensa consentita	No	
<hr/>		
<b>Collegamenti</b>	Sensore di temperatura	Integrato
Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX	
Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm	

\*1 Per il montaggio in controsoffitti per mezzo di 2 molle.

\*2 Fino a un massimo di 5 m. L'altezza di montaggio influisce sulla portata del rilevatore di presenza.

\*3 Con un'altezza di montaggio di 3 m.

**Esempio di collegamento:**

