


## STC-0960.01

Alimentatore KNX con funzione diagnostica, 6 moduli DIN, 960 mA



### Descrizione prodotto:

L'alimentatore MDT STC è a prova di sovraccarico e di cortocircuito. Alimenta in modo affidabile i dispositivi bus di una linea KNX con una tensione continua stabilizzata a 30 V. La funzione diagnostica dell'accoppiatore bus fornisce informazioni sulla tensione bus, sulla corrente bus, sull'utilizzo dell'alimentatore, in caso di mancanza di tensione di rete e di guasto di un dispositivo monitorato. Tutti gli eventi vengono memorizzati con una marcatura temporale. Con uscita senza bobina U2 aggiuntiva.

### Funzioni prodotto:

- Alimentatore KNX con bobina di disaccoppiamento integrata
- Tensione di alimentazione 230 V AC
- Corrente nominale 960 mA, corrente continua 1280 mA, corrente di picco 1600 mA
- **A prova di cortocircuito**
- **Protetto da sovraccarico**
- Uscita senza bobina U2 aggiuntiva
- **Accoppiatore bus integrato con funzioni diagnostiche:**
- Tensione bus, corrente bus, sovraccarico bus
- Mancanza/ripristino della tensione di rete
- Tutti gli eventi vengono memorizzati nel buffer ad anello con una marcatura temporale
- Lettura del buffer ad anello tramite telegramma a 14 byte
- Funzione di sicurezza per il rilevamento di un guasto del dispositivo sulla linea
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo		Alimentatore STC		
	Codice articolo		STC-0960.01		
	EAN / GTIN		4251916100018		
	Dimensioni		6 moduli / 108 mm		
	Peso lordo (incl. imballo)		0.41 kg		
	Classe di protezione		IP20		
	Tipo di montaggio e fissaggio		Barra DIN 35 mm		
	Categoria di sovratensione		III		
	Peso netto		0.376 kg		
<b>Dati nominali</b>	Tensione di alimentazione U	230 V AC, 50 Hz			
	Potenza di dissipazione tipica del dispositivo (a vuoto)	≤ 1 W			
	Efficienza a carico nominale (monte valvola)				
	> 87 %				
<b>Uscite</b>	Tensione di uscita	30 V DC SELV <sup>*1</sup>			
	Corrente nominale	960 mA			
	Corrente continua	1280 mA			
	Corrente di picco	1600 mA			
	Corrente totale continua, KNX + U2	1280 mA			
	Possibilità di azionamento parallelo	No			
<b>KNX</b>	Mezzo KNX	TP-256			
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 4			
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-5 ... +45 °C			
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C			
	Umidità	< 95 %			
<b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento	Terminale a vite			
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>			
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX			
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm			

\*1 Uscita senza bobina U2 aggiuntiva

## Esempio di collegamento:

