

# ERA TRANSPONDER READER

**Lettore di prossimità per tessere e badge a transponder, trasmettitori bimodali Flor-m, anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS.**

## Facile programmazione:

- 2 modalità di programmazione: Easy o Professional;
- permette di stabilire quali tessere/badge abilitare nell'impianto;
- possibilità di programmare il numero di utilizzi di una specifica tessera/badge;
- 255 tessere/badge memorizzabili espandibili, su ETP, fino a 510 tessere/badge con seconda memoria aggiuntiva BM1000.
- 2 modi (statico e dinamico) per attivare due differenti comandi (versione ETP).

Con interfaccia O-Box è possibile gestire con estrema facilità qualsiasi tipo di programmazione della memoria BM1000, in prossimità dell'impianto oppure anche a distanza, direttamente dall'ufficio dell'installatore. O-Box si interfaccia al PC, permettendo un'archiviazione ordinata di tutte le installazioni.

## Tecnologia Nice BlueBUS:

disponibili con sistema Nice BlueBUS (ETPB) che consente un facile collegamento alla centrale di tutti i dispositivi con soli due fili, semplicemente collegandoli in parallelo e ulteriori funzioni esclusive:

- 2 modi (statico e dinamico) per attivare due differenti comandi scelti tra 6 disponibili (ad esempio passo passo, chiude, apre), a seconda della centrale di comando a cui sono collegati;
- possibilità di inserire un blocco/sblocco dell'automazione;
- fino a 4 dispositivi di comando EDBSB/EDSIB e ETPB collegabili via Nice BlueBUS, anche in configurazione mista;

## Badge a transponder HSB1

Pratico all'uso, può essere aggiunto al portachiavi per essere sempre a portata di mano.



## LETTORE DI PROSSIMITÀ

| CODICE        | DESCRIZIONE                                                                                                    | PZ./CONF. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ETP</b>    | LETTORE DI PROSSIMITÀ PER TESSERE A TRANSPONDER MOCARD E MOCARDP DA ABBINARE AL DECODER MORX                   | 1         |
| <b>MORX</b>   | DECODER PER 1 EDP OPPURE FINO A 4 EDS/EDSI COLLEGATI IN PARALLELO, CON UNA MEMORIA BM1000 PER 255 COMBINAZIONI | 1         |
| <b>BM1000</b> | MEMORIA AGGIUNTIVA PER ULTERIORI 255 COMBINAZIONI                                                              | 5         |

## LETTORE DI PROSSIMITÀ CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                  | PZ./CONF. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ETPB</b> | LETTORE DI PROSSIMITÀ PER TESSERE A TRANSPONDER, CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS | 1         |

## ACCESSORI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                          | PZ./CONF. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MOCARD</b>  | TESSERA A TRANSPONDER RIPROGRAMMABILE TRAMITE OBOX                                                   | 10        |
| <b>MOCARDP</b> | TESSERA A TRANSPONDER RIPROGRAMMABILE TRAMITE OBOX, CON CODIFICA SEQUENZIALE PER INSERIMENTO MULTIPO | 10        |
| <b>HSB1</b>    | BADGE A TRANSPONDER RIPROGRAMMABILE TRAMITE OBOX, CON CODIFICA SEQUENZIALE PER INSERIMENTO MULTIPO   | 10        |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|            | Descrizione                        | Distanza di rilevazione (cm) | Grado di protezione (IP) | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
|------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| <b>ETP</b> | lettore per MOCARD, MOCARDP e HSB1 | 3 ÷ 6                        | 54                       | 70x26x70 h      | 265      |

|             | Capacità di memoria                                   | Portata a relé           | Alimentazione          | Assorbimento massimo                                                                | Grado di protezione (IP) | Temp. funzionamento (°C Min/Max) | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| <b>MORX</b> | 2 BM1000 per max. 510 MOCARD e MOCARDP o combinazioni | max. 500 mA e 48 Vac/Vdc | 10÷35 Vdc<br>12÷28 Vac | 24 Vdc=70 mA<br>24 Vac=200 mA<br>12 Vdc=150 mA<br>12 Vac=300 mA (con 1 MOM o 4 MOT) | 30                       | -20 ÷ +55                        | 98x42x25 h      | 65       |



## MORX

## CARATTERISTICHE TECNICHE CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

|             | Alimentazione | Assorbimento    | Distanza di rilevazione (cm) | Grado di protezione (IP) | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| <b>ETPB</b> | via BlueBUS   | 2 unità BlueBUS | fino a 4                     | 54                       | 70x26x70 h      | 270      |