

# MNKP TASTIERA

## Tastiera bidirezionale via radio Dual Band, a parete o portatile, per il comando del sistema di allarme e delle automazioni.

### Sicura

La tastiera MNKP permette l'inserimento parziale, totale e il disinserimento del sistema di allarme tramite un codice numerico a 5 cifre, con conferma della manovra visualizzata sul display. Attraverso il display retroilluminato è inoltre possibile visualizzare feedback di stato ed eventuali anomalie.



### Pratica gestione delle automazioni

Possibilità di comandare fino a 32 diverse automazioni Nice connesse alla centrale MyNice.

### Facile attivazione e disattivazione dell'allarme

Lettore RFID integrato che permette di attivare o disattivare il sistema di allarme avvicinando il transponder MNB1 al lettore RFID integrato nella tastiera.

### CODICE

### DESCRIZIONE

<b>MNKP</b>	TASTIERA LCD RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND COMPLETA DI LETTORE RFID
<b>861021</b>	BATTERIA 3V CR123A

### DATI TECNICI

CODICE	<b>MNKP</b>
ALIMENTAZIONE	PILA LITIO CR123A 3V, IN DOTAZIONE
AUTONOMIA*	> 2 ANNI
TRASMISSIONE RADIO	433 E 868MHz
TRASMISSIONE RADIO	COMUNICAZIONE DIGITALE BIDIREZIONALE
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10°C / 40°C
DIMENSIONI (mm) (LxPxA)	67x25x150
PESO (g)	30

\*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.