



A016.08.03043

ISTRUZIONI PER L'USO

MONTAGGIO

ATTENZIONE: L'installazione e il montaggio di questo prodotto deve essere effettuata da un'installatore autorizzato.

Togliere il coperchietto del morsetto (5), e fissare l'apparechio in posizione scrupolosamente verticale.

COLLEGAMENTI

Per gli allacciamenti a rete basta togliere il coperchietto del morsetto. Il coperchietto grande (2) non deve essere tolto perché ciò danneggerebbe il pendolo che è applicato a pressione.

Gli allacciamenti vanno fatti in base allo schema elettrico che si trova all'interno del coperchietto dei morsetti.

REGOLAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE

Per la regolazione della temporizzazione basta togliere il coperchietto trasparente (4) del pendolo e spostare il peso dello stesso in su oppure in giù secondo il tempo desiderato.

Regolabile da 1 a 3 minuti. L'oscillazione del pendolo può essere centrata mediante un cacciavite.

Rimettere a posto il coperchietto trasparente.

REGOLAZIONE DEL TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO

- Luce permanente
- Luce temporizzata
- Luce spenta

PULSANTI LUMINOSI

Massimo 50 mA equivalente a 25 pulsanti da 2 mA

N.B. L'interruttore automatico non ha bisogno di lubrificazione perché tutte le parti mobili, sono di plastica autolubrificante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Come indicato dal dispositivo
Potere di rottura	20 A 230 V~
Temporizzazione	1 - 3 min.
Excitación	Pulsante
Grado di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Classe di Protezione:	II secondo EN 60335



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B 20060 Cassina De' Pecchi-MI-

Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046

E-mail: info@orbis.it

http://www.orbis.it