

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Base per relè RIF-1..., per relè di potenza in miniatura con 1 o 2 contatti di scambio o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione a vite, possibilità d'innesto per modulo d'ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 733137
GTIN	4046356733137
Sales Key	CK6512

Dati tecnici

Nota

Tipo di nota	Nota per il funzionamento
Nota	Ponticello a innesto FBS 2-6... per il lato di ingresso (A2) e ponticello a innesto FBS-2-8... per il lato di uscita (11/ 21)

Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	89 mm
Profondità con leva di fissaggio	75 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C

Dati d'ingresso

Circuito di protezione	in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati
------------------------	---

Generalità

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
-------------------------	-------------

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Dati tecnici

Generalità

Corrente nominale I_N	max. 15,5 A (Secondo applicazione / equipaggiamento)
Circuito di protezione	in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati
Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2 (Custodia)
Posizione d'installazione	a scelta

Dati di collegamento

Denominazione collegamento	Lato eccitazione
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Capocorda con collare in plastica)
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento)
Sezione conduttore AWG	20 ... 10 (rigido)
	20 ... 12 (flessibile)
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dati di collegamento 2

Denominazione collegamento	Lato contatti
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 4 mm ²
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Capocorda con collare in plastica)
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento)
Sezione conduttore AWG	20 ... 10 (rigido)
	20 ... 12 (flessibile)
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

DNV GL / CSA / UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Omologazioni

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAA000018V
CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082

Accessori

Accessori

Cappuccio isolante

Cappuccio isolante - MPS-IH WH - 0201663

Cappuccio isolante, colore: bianco



Cappuccio isolante - MPS-IH RD - 0201676

Cappuccio isolante, colore: rosso



Cappuccio isolante - MPS-IH BU - 0201689

Cappuccio isolante, colore: blu



Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Cappuccio isolante - MPS-IH YE - 0201692

Cappuccio isolante, colore: giallo



Cappuccio isolante - MPS-IH GN - 0201702

Cappuccio isolante, colore: verde



Cappuccio isolante - MPS-IH GY - 0201728

Cappuccio isolante, colore: grigio



Cappuccio isolante - MPS-IH BK - 0201731

Cappuccio isolante, colore: nero



Leva di fissaggio

Leva di fissaggio - RIF-RH-1 - 2900953



Leva di fissaggio relè, con funzione di estrazione e alloggiamento per materiale di siglatura, adatto per base relè RIF-1, per relè di potenza in miniatura alti 16 mm e relè a stato solido

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Leva di fissaggio - RIF-RH-1-H - 2904468



Leva di fissaggio relè, con funzione di estrazione e alloggiamento per materiale di siglatura, adatto per base relè RIF-1, per relè di potenza in miniatura alti 25 mm e relè a stato solido

leva di fissaggio per relè - RIF-RHM-1 - 2905986



Leva di fissaggio per relè, esecuzione con filo, adatta per base relè RIF-1, per relè di potenza in miniatura e a stato solido alti 16 mm

leva di fissaggio per relè - RIF-RHM-1-H - 2905985



Leva di fissaggio per relè, esecuzione con filo, adatta per base relè RIF-1, per relè di potenza in miniatura alti 25 mm

Modulo a innesto

Modulo a innesto - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso: 12 ... 24 V DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso 48 ... 60 V DC ± 20 %

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Modulo a innesto - RIF-LDP-110 DC - 2900941



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso: 110 V DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-LV-12-24 UC - 2900942



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-LV-48-60 UC - 2900943



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 48-60 V AC/DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/110 V DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-V-12-24 UC - 2900945



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore, tensione di ingresso: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Modulo a innesto - RIF-V-48-60 UC - 2900947



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore, tensione di ingresso: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-RC-12-24 UC - 2900949



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC, tensione di ingresso: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-RC-48-60 UC - 2900950



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC, tensione di ingresso: 48 ... 60 V AC/DC ± 20 %

Modulo a innesto - RIF-RC-120-230 UC - 2900951



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/DC ± 20 %

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Modulo temporale - RIF-T3-24UC - 2902647



Modulo a innesto per l'espansione di un modulo relè in un relè temporizzato, 3 funzioni di temporizzazione, 4 intervalli di tempo per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, tensione di ingresso: 12 ... 24 V DC

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-6 - 3030336



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 10,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 2-6 BU - 3036932



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 10,7 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 2-6 GY - 3032237



Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, larghezza: 10,7 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 2-8 - 3030284



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 2-8 BU - 3032567



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 2-8 GY 7042 - 3032541



Ponticello per la ripartizione del potenziale

Portacartellini

Portacartellini - STP 5-2 - 0800967



Portacartellini doppio, inseribile in morsetti a molla a due piani STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4 siglabile con UC-TM 5, ZB 5 o UC-TMF 5, ZBF 5

Relè singolo

Relè singolo - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 48 V DC

Relè singolo - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 60 V DC

Relè singolo - REL-MR-110DC/21HC - 2961338



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 110 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V AC

Relè singolo - REL-MR-120AC/21HC - 2961419



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 120 V AC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR-230AC/21HC - 2961422



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC

Relè singolo - REL-MR- 12DC/21HC AU - 2961532



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Relè singolo - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 110 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V AC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 120 V AC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato per elevate correnti permanenti, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC

Relè singolo - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Relè singolo - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatto di scambio, tensione di ingresso 48 V DC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 60 V DC

Relè singolo - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 110 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V AC

Relè singolo - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 120 V AC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 230 V AC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Relè singolo - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatto di scambio, tensione di ingresso 48 V DC

Relè singolo - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 60 V DC

Relè singolo - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 110 V DC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V AC

Relè singolo - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 120 V AC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480



Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 230 V AC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, diodo di smorzamento, polarità A1+, A2-, tensione d'ingresso 24 V DC

Relè singolo - REL-MR- 24AC/21HC/MS - 2987891



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d'ingresso 24 V AC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR-120AC/21HC/MS - 2987901



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d'ingresso 120 V AC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21HC/MS - 2987914



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d'ingresso 230 V AC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 2987927



Relè in miniatura ad innesto, con contatto multistrato e doratura a spessore, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, diodo di smorzamento, polarità A1+, A2-, tensione d'ingresso 24 V DC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 2987930



Relè in miniatura ad innesto, con contatto multistrato e doratura a spessore, 1 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d'ingresso 230 V AC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, diodo di smorzamento, polarità A1+, A2-, tensione d'ingresso 24 V DC

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè singolo - REL-MR- 24AC/21-21/MS - 2987956



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione d'ingresso 24 V AC

Relè singolo - REL-MR-120AC/21-21/MS - 2987969



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione bobina 120 V AC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972



Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione bobina 230 V AC

Relè singolo - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985



Relè in miniatura ad innesto, con contatto multistrato e doratura a spessore, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, diodo di smorzamento, polarità A1+, A2-, tensione d'ingresso 24 V DC

Relè singolo - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998



Relè in miniatura ad innesto, con contatto multistrato e doratura a spessore, 2 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, LED di stato, tensione bobina 230 V AC

Relè singolo a stato solido

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè in miniatura a stato solido - OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 2982113



Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A

Relè in miniatura a stato solido - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100



Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A

Relè in miniatura a stato solido - OPT-60DC/ 24DC/ 5 - 2982126



Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 60 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A

Relè in miniatura a stato solido - OPT- 5DC/230AC/ 2 - 2982168



Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 5 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 2 A

Relè in miniatura a stato solido - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171



Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 2 A

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Relè in miniatura a stato solido - OPT-60DC/230AC/ 2 - 2982184



Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 60 V DC, uscita: 24 ... 253 V AC/ 2 A

Segnamorsetti non siglati

Nastro Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 15,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 15,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Segnamorsetti - UC-TM 16 - 0819217



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 15,45 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 32

Segnamorsetti - UC-TMF 16 - 0819262



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 15,45 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 32

Spine di prova

Prese relè - RIF-1-BSC/2X21 - 2900930

Accessori

Spina di prova - MPS-MT - 0201744



Spina di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm², colore: grigio

Supporto terminale

Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>