

# PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Connettore per apparecchi anteriore



1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 26 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina

## Dati commerciali

Codice articolo	1158445
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ABLBA
Codice prodotto	ABLBA
GTIN	4063151164294
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,64 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

## Dati tecnici

### Note

#### Avvertenza di sicurezza

##### Indicazioni di sicurezza

• **AVVERTENZA:** mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.

• **AVVERTENZA:** far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.

**AVVERTENZA:** i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.

• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.

• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.

• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.

• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa

• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.

• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:  
o Sul prodotto  
o Sull'etichetta della confezione  
o Nella documentazione fornita  
o Im Web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) alla voce del prodotto

• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

# PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Connettore per apparecchi anteriore



1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete
Famiglia di prodotti	SUNCLIX
Numero di poli	1

## Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II
Grado d'inquinamento	2

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Coppia di serraggio	1,8 Nm ... 2,2 Nm
---------------------	-------------------

## Dimensioni

Larghezza	21 mm
Altezza	21 mm
Lunghezza	49,1 mm

## Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	1500 V
Tensione nominale ATD	1500 V DC (II/2,00) a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020
Tensione impulsiva di dimensionamento	16 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	16 kV
Corrente nominale (2,5 mm <sup>2</sup> )	26 A (a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020)
Resistenza di passaggio	< 0,45 mΩ (a seconda della controparte utilizzata)

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	100
Forza di inserzione	< 45 N ±10 N

## Indicazioni materiale

Colore	nero
Colore della custodia	nero
Materiale Guarnizione	EPDM
Materiale Custodia	PPE
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

# PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Connettore per apparecchi anteriore



1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

Gruppo materiale isolante	II
Materiale O-ring	Siloprene
Materiale connessione a vite	PA

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66/IP68 (2 m / 24 h) (inserito)
	IP20 (non connesso)
	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-25 °C ... 50 °C

## Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 62852:2014/AMD1:2020
--------------------	--------------------------

# PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Connettore per apparecchi anteriore



1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>



**TÜV Rheinland**

ID omologazione: R 60165002-0001

# PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Connettore per apparecchi anteriore



1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440107
ECLASS-13.0	27440107

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Connettore per apparecchi anteriore



1158445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1158445>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6)
SCIP	af0f1c7b-e3fa-4021-92cd-0a21c2e0f70c

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)