

# ES-FT-BPC-C 50-70 BK - Connettore



1228826

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm<sup>2</sup>, sezione del conduttore max.: 70 mm<sup>2</sup>, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare

## I vantaggi

- Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
- Blocco di sicurezza
- Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
- È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
- Protezione delle dita
- Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito

## Dati commerciali

Codice articolo	1228826
Pezzi/conf.	15 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	15 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABLDBA
Codice prodotto	ABLDBA
GTIN	4063151323868
Peso per pezzo (confezione inclusa)	65,97 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	63 g
Numero tariffa doganale	85359000
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Note

#### Avvertenza di sicurezza

##### Indicazioni di sicurezza

- **AVVERTENZA:** mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
- **AVVERTENZA:** far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
- AVVERTENZA:** i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
- I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
- I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
- Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).
- In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
- Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
- Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
- Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:
  - o Sul prodotto
  - o Sull'etichetta della confezione
  - o Nella documentazione fornita
  - o Im Web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) alla voce del prodotto
- Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).
- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.

1228826

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori per batterie
Famiglia di prodotti	BPC
Numero di poli	1

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	1500 V DC
Tensione nominale	1500 (III/2,00) 1000 (III/2,00) AC
Corrente nominale	250 A (con sezione del conduttore di 70 mm <sup>2</sup> a norma IEC 61984) 200 A (con sezione del conduttore di 50 mm <sup>2</sup> a norma IEC 61984) 250 A (con AWG 2/0 secondo UL 4128)
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ
Tensione nominale U <sub>N</sub>	1500 V

### Dati di collegamento

Collegamento	A crimpare
Coppia di serraggio	0,6 ... 0,6 Nm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Poliammide (Custodia) Rame (Contatto) Silicone (Guarnizione)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	Silicone
Materiale isolante	PA
Materiale contatto	Cu
Materiale superficie contatti	Ni/Ag

### Cavo / linea

Struttura dei cavi	Tinned, stranded, IEC 60228 Class 5/6 compliant
Conduttore singolo, sezione trasversale	50 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup>
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	18 mm ± 1 mm

### Caratteristiche meccaniche

# ES-FT-BPC-C 50-70 BK - Connettore



1228826

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

## Dati meccanici

Cicli di manovra	100
Forza di inserzione	≤ 75 N
Forza di trazione	≥ 10 N

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP65 (con foro passante) IP65 (con foro passante)
Grado di protezione (non connesso)	IP20
Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	4000 m

## Normative e prescrizioni

Definizione norma	TÜV (PPP51090A)
Norme/disposizioni	IEC 61984:2008
	EN 61984:2008
	UL 4128
	PPP 51090A

## Montaggio

Nota per il montaggio	Raccomandiamo di usare stampi di crimpatura e altre crimpatrici della Jiangsu Bozhiwang Automation Equipment Co., Ltd. per le connessioni a crimpare su cavi; indirizzo: No. 39 Kun Lun Road, Xin Bei District, Changzhou, Jiangsu Province, Cina, E-Mail: E-Mail: bwgm2@wire-processor.com, modello di inserto: BZW-6F
-----------------------	---

# ES-FT-BPC-C 50-70 BK - Connettore





1228826

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

 <b>Tipo testato da TÜV SÜD</b> ID omologazione: 704071905102-03				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	1500 V	250 A	-	50 - 70

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: E511681-20200609				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	1500 V	250 A	1/0 - 2/0	-

# ES-FT-BPC-C 50-70 BK - Connettore



1228826

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440209

### ETIM

ETIM 10.0	EC002641
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# ES-FT-BPC-C 50-70 BK - Connettore



1228826

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1228826>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)