

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



DC/DC converter QUINT switching per il montaggio su guida DIN con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 12 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A. Per progetti nuovi usare l'articolo seguente: 2910124 QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT

Descrizione del prodotto

Converter QUINT POWER con le massime funzionalità

I DC/DC Converter convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.

Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti i DC/DC QUINT Converter sono in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.

I vantaggi

- Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino al 125% di potenza nominale
- Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
- Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe
- Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
- Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti

Dati commerciali

Codice articolo	2320131
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CMDQ43
Codice prodotto	CMDQ43
GTIN	4046356482240
Peso per pezzo (confezione inclusa)	903,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	727 g
Numero tariffa doganale	85044095
Paese di origine	CN

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Dati tecnici

Dati di ingresso

Funzionamento DC

Intervallo tensione in entrata	12 V DC
Range tensione d'ingresso	9 V DC ... 18 V DC
Ingresso a range esteso	no
Campo delle tensioni d'ingresso DC	9 V DC ... 18 V DC
Tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC
Impulso corrente di inserzione	< 15 A (tip.)
Integrale del picco di corrente di inserzione (I^2t)	< 0,3 A ² s
Tempo di copertura delle interruzioni di rete	tip. 3 ms (12 V DC)
Corrente assorbita	15 A (12 V, I_{BOOST})
Protezione contro inversione polarità	, ≤ 30 V DC
Circuito di protezione	Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore
Fusibile d'ingresso	25 A (interno (protezione per apparecchiature))

Dati di uscita

Efficienza	> 90 %
Caratteristica di uscita	U/I
Tensione di uscita nominale	24 V DC ±1 %
Regolazione tensione di uscita (U_{Set})	18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata)
Corrente nominale di uscita (I_N)	5 A (-25 °C ... 60 °C)
POWER BOOST (I_{Boost})	6,25 A (-25 °C ... 40 °C costante, U_{OUT} = 24 V DC)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	30 A (12 ms)
Protezione magnetica del fusibile	B2 / B4 / C2
Declassamento	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Resistenza alimentazione di ritorno	35 V DC
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)	< 35 V DC
Carico capacitivo massimo	Illimitato
Limitazione attiva di corrente	ca. 6,9 A
Scostamento regolazione	< 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %)
	< 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %)
Ripple residuo	< 75 mV _{SS}
Potenza di uscita	120 W
Carico nominale picchi di commutazione	< 10 mV _{SS} (20 MHz)
Max. potenza dissipata a vuoto	2 W
Max. potenza dissipata con carico nominale	13,5 W
Tempo di risposta	< 2 ms (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Collegamento in parallelo	sì, per ridondanza e incremento potenza
Possibilità di collegamento in serie	sì
	2 (Dispositivi)

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Segnale: DC OK, attiva

Descrizione dell'uscita	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Segnale High
Campo tensione commutabile	18 V DC ... 24 V DC
Max. corrente d'inserzione	< 20 mA (resistente a cortocircuiti)

Segnale: POWER BOOST, attiva

Descrizione dell'uscita	$I_{OUT} < I_N$: Segnale High
Campo tensione commutabile	18 V DC ... 24 V DC
Max. corrente d'inserzione	< 20 mA (resistente a cortocircuiti)

Segnale: U_{IN} OK, attivo

Descrizione dell'uscita	$U_{IN} > 9,6$ V: segnale High
Campo tensione commutabile	18 V DC ... 24 V DC
Max. corrente d'inserzione	< 20 mA (resistente a cortocircuiti)

Dati di collegamento

Ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Uscita

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Segnale

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Filettatura	M3
Coppia min.	0,5 Nm
Coppia max.	0,6 Nm

Segnalazione

Tipi di segnalazione	LED
	Uscita di commutazione attiva
	Contatto relè

Uscita segnale: DC OK, attiva

Segnalazione stato	LED "DC OK" verde
Colore	verde

Uscita segnale: POWER BOOST, attiva

Segnalazione stato	LED "BOOST" giallo / $I_{OUT} > I_N$: LED acceso
Colore	giallo
Nota relativa all'indicatore di stato	LED on

Uscita segnale: U_{IN} OK, attivo

Segnalazione stato	LED " $U_{IN} < 9,6$ V" giallo / $U_{IN} < 9,6$ V DC: LED acceso
Colore	giallo
Nota relativa all'indicatore di stato	LED on

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
Tensione di isolamento ingresso/uscita	1,5 kV (omologazione)
	1 kV (Collaudo)
	1 kV (omologazione)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	DC/DC converter
Famiglia di prodotti	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1005000 h (40 °C)

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
Grado d'inquinamento	2

Dimensioni

Larghezza	32 mm
Altezza	130 mm
Profondità	125 mm

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	0 mm / 0 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo)	15 mm / 15 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Distanza di montaggio in alto/in basso	50 mm / 50 mm ($\leq 70\text{ °C}$)
Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva)	50 mm / 50 mm ($\leq 70\text{ °C}$)

Montaggio alternativo

Larghezza	122 mm
Altezza	130 mm
Profondità	35 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile: $P_N \geq 50\%$, orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm affiancabile: $P_N < 50\%$, orizzontalmente 0 mm, verticale in alto 40 mm, verticale in basso 20 mm
Posizione di installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715
Con verniciatura di protezione	no

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
Materiale della custodia	Alluminio (AlMg3)
Versione della calotta	Lamina di acciaio zincata, priva di cromo(VI)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	$-25\text{ °C} \dots 70\text{ °C}$ ($> 60\text{ °C}$ Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	$-40\text{ °C} \dots 85\text{ °C}$
Temperatura ambiente (Startup type tested)	-40 °C
Classe di climatizzazione	3K3 (a norma EN 60721)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	$\leq 95\%$ (a 25 °C , nessuna condensa)
Urti	18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27)
Vibrazioni (funzionamento)	$< 15\text{ Hz}$, ampiezza $\pm 2,5\text{ mm}$ (secondo IEC 60068-2-6) $15\text{ Hz} \dots 150\text{ Hz}$, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T4 ($-25 \dots +70\text{ °C}$; $> 60\text{ °C}$, Derating: 2,5 %/K)

Normative e prescrizioni

Applicazioni ferroviarie	EN 50121-4
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Sicurezza elettrica a norma	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione	EN 60950-1 (SELV) EN 60204-1 (PELV)

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Separazione sicura a norma

DIN VDE 0100-410

Omologazioni

Omologazioni UL

UL/C-UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950-1

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica

Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

Scariche elettrostatiche

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-2

Scariche elettrostatiche

Scarica contatti

8 kV (Grado severità collaudo 4)

Scarica in aria

15 kV (Grado severità collaudo 4)

Osservazioni

Criterio B

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-3

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Frequenza

80 MHz ... 1 GHz

Forza del campo di prova

20 V/m (Grado severità collaudo 3)

Frequenza

1 GHz ... 2 GHz

Forza del campo di prova

10 V/m (Grado severità collaudo 3)

Frequenza

2 GHz ... 3 GHz

Forza del campo di prova

10 V/m (Grado severità collaudo 3)

Osservazioni

Criterio A

Transitori veloci (Burst)

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-4

Transitori veloci (Burst)

Ingresso

2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)

Uscita

2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)

Segnale

1 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico)

Osservazioni

Criterio B

Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge)

Norme/Disposizioni

EN 61000-4-5

Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge)

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Ingresso	1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico)
	2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)
Uscita	1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico)
	2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico)
Segnale	1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico)
Osservazioni	Criterio A

Influenza condotta

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-6
--------------------	--------------

Influenza condotta

Ingresso/Uscita/Segnale	asimmetrico
Frequenza	0,15 MHz ... 80 MHz
Osservazioni	Criterio A
Tensione	10 V (Grado severità collaudo 3)

Emissione di disturbi


Norme/Disposizioni	EN 61000-6-3
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico

Criteri

Criterio A	Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati.
Criterio B	Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo.

Disegni

Diagramma a blocchi



QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>



cUL Recognized
ID omologazione: E211944



UL Recognized
ID omologazione: E211944



IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-5535-M1



EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764



NK
ID omologazione: TA24091M



BV
ID omologazione: 27662/C0 BV



UL Listed
ID omologazione: E123528



cUL Listed
ID omologazione: E123528



RINA
ID omologazione: ELE333522XG



ABS
ID omologazione: 26-0442639-PDA



LR
ID omologazione: LR22301698TA-02

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

DNV

ID omologazione: TAA000030X



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DE/PTZ/0071



NK

ID omologazione: TA22564M



cUL Listed

ID omologazione: E199827



UL Listed

ID omologazione: E199827

QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - DC/DC converter



2320131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320131>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	888b61af-98c2-49c7-aefc-bcd930532e82

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	24,163 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------