

204.WD11B-T2EV**WALL BOX 1 PRESA CON BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP54 IK10



IEC 61851-1 (2010)

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie WD****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA CON BLOCCO****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-25°C/+40°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****360x780x264mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****gestione blocco coperchio e antistrasione spina****controllo corretta apertura contattore****EV dotazioni****1 barra luminosa con led RGB****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 display lcd 2x20 righe retroilluminato****1 lettore RFID 13,56MHz****1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A****1 coppia di led di servizio****1 bobina a lancio di corrente 24Vdc**

	1 contattore industriale 2P 32A 24Vdc
	1 morsettiera 3x35mm ²
	1 contatore digitale 1P+N 45A
EV esclusi	linea di emergenza 24Vdc (opzionale)
	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore differenziale Classe B

■ DIMENSION

