

205.KD50-K**COLONNINA BE-K****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V
1P+N+T IP44 IK10 OCPP 1.6 JSON**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**Serie Commerciale****Serie BE-K****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-K****Versione****PRO****Tipo installazione****A TORRETTO****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP44****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTO****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****200x135x1350mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****funzione Load Balancing****gestione elettromagnetica chiusura portella****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 striscia led RGB****1 display lcd 2x20 righe retroilluminato****1 lettore RFID 13,56MHz**

	1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
	1 morsettiera 3x10mm²
	1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
	1 serratura a solenoide
	1 contattore modulare 2P 20A 24Vdc
	1 power meter 1P+N
EV esclusi	linea di emergenza 24Vdc (opzionale)

 DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo