

205.T37-SAB**WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-T****Descrizione sintetica****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****Versione****BUSINESS****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****3G6+1x0,5mm²****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK09****Colore****ANTRACITE****Finitura del pannello frontale****ANTHRACITE****Finitura della cornice****BRONZE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****7,5m****Dimensioni****245x660x120mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****controllo corretta apertura contattore****predisposizione POWER MANAGEMENT****EV dotazioni****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo**

	1 striscia led RGB
	1 pulsante di stop carica (modo free)
	1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
	1 lettore RFID 13,56MHz
	1 cornice metallica verniciata
	1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
	1 morsettiera 5x16mm²
	1 contatore digitale MID 1P+N 40A
	1 cavo 3G6+1x0,5mm² 7,5m
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
	1 bobina a lancio di corrente 24Vdc

 DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]