

**206.M91-F12V**

STAZIONE DC  
60kW dc + 43kW ac  
CCS2+CHAdeMO+T2 4,5m



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)  
EN IEC 61851-1 (2019)  
EN 61851-23 (2014)  
EN 61851-24 (2014)  
IEC 61851-21-2 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie BE-M
Descrizione sintetica	STAZIONE DC
Tipo installazione	A TORRETTA

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Potenza massima	60kW dc + 43kW ac
Input	AC 3P+N+T 400V 50/60Hz 156A
Output 1	CCS2 150-1000Vdc 150A
Output 2	CHAdeMO 150-500Vdc 125A
Output 3	Tipo 2 400Vac 63A
Carica simultanea	NO
Efficienza	94% alla potenza nominale
Fattore di potenza	0,99
Classe EMC	A

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-25°C +40°C (55 con derating)
Altitudine	2000m max
Umidità	da 5% a 90% senza condensa
Rumore acustico	<55dB in tutte le direzioni
Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IK	IK10
Colore	BIANCO
Tipo installazione	A TORRETTA
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Peso	Circa 330kg

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Lunghezza cavo	4,5m
Dimensioni	735x640x1866mm

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

HMI (interfaccia utente)	LCD 7" pulsanti per i comandi
Autenticazione utente	Free Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet WiFi GSM
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm identificazione utente abilitato alla carica protezione da sovracorrenti e contatti indiretti predisposizione per collegamento network interfacciabile con protocollo di comunicazione OCPP 1.6J carica in modo 4 CCS2

	carica in modo 4 CHAdeMO
EV dotazioni	1 display TFT 7" a colori
	1 lettore RFID 13,56MHz
	Pulsante di fermata manuale
	1 interfaccia ethernet, GSM/3G/4G
	holders integrati
	1 connettore T2 trifase con cavo 4,5m
	1 connettore CHAdeMO 125A con cavo 4,5m
	1 connettore CCS2 con cavo 4,5m

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

#### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	CCS2+CHAdeMO+T2
------	-----------------