



### Presentazione

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                         | Masterpact                                                                                                                    |
| Nome dispositivo              | XF diag & com                                                                                                                 |
| Tipo di prodotto o componente | Bobina di sgancio                                                                                                             |
| Applicazione                  | Controllo                                                                                                                     |
| Compatibilità gamma           | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore |
| Tipo sganciatore voltmetrico  | Bobina di chiusura                                                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo             | Comunicazione                                                                                                                 |
| Funzione di segnalazione      | Bobina alimentata<br>Pronto alla chiusura o aperto<br>Pulsante elettrico attivato<br>Errore                                   |
| [Un] voltage power supply     | 48 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V CC                                                                                              |
| Soglia tensione di sgancio    | 0,85...1,1 Un alla chiusura                                                                                                   |
| Holding power consumption     | 4,5 W                                                                                                                         |
| Circuit breaker mounting mode | Fisso                                                                                                                         |
| Maximum response time         | 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1<br>80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2<br>90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3 |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                             |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>   |
| Senza mercurio              | Sì                                                 |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|