

combinazione stella-triangolo AC-3, 7,5 kW/400 V, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva S00 morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico, 3 NO integrato



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIRIUS                                                                                                                                                           |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teleavviatore stella-triangolo                                                                                                                                   |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3RA24                                                                                                                                                            |
| n. di articolo del produttore <ul style="list-style-type: none"> <li>1 del contattore fornito in dotazione</li> <li>2 del contattore fornito in dotazione</li> <li>3 del contattore fornito in dotazione</li> <li>del kit di montaggio RS fornito in dotazione</li> <li>del modulo funzionale per collegamento stella-triangolo fornito in dotazione</li> </ul> | <a href="#">3RT2017-2BB41</a><br><a href="#">3RT2017-2BB41</a><br><a href="#">3RT2015-2BB41</a><br><a href="#">3RA2913-2BB2</a><br><a href="#">3RA2816-0EW20</a> |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| grandezza costruttiva del contattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S00                                                                                                                                                              |
| ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No                                                                                                                                                               |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC</li> <li>con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms<br>6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms                                                                                                           |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC</li> <li>con DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms<br>10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms                                                                                                         |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) <ul style="list-style-type: none"> <li>del contattore tip.</li> <li>del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 10 000 000<br>10 000 000                                                                                                                                         |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q                                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/01/2009                                                                                                                                                       |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 m                                                                                                                                                          |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C                                                                                                                                 |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| numero di poli per circuito principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                |
| numero dei contatti nO per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                |
| numero dei contatti nC per contatti principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                |
| tensione di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3 valore nominale max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | 690 V                                                                                                                                                            |
| corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3</li> <li>— con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 16 A                                                                                                                                                             |
| potenza di impiego <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — con 400 V valore nominale                                                       | 7,5 kW                                                                                                                              |
| — con 500 V valore nominale                                                       | 10,3 kW                                                                                                                             |
| — con 690 V valore nominale                                                       | 9,2 kW                                                                                                                              |
| <b>frequenza di commutazione</b>                                                  |                                                                                                                                     |
| • con AC-3 max.                                                                   | 1 000 1/h                                                                                                                           |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                               |                                                                                                                                     |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                | DC                                                                                                                                  |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC</b>                              |                                                                                                                                     |
| • valore nominale                                                                 | 24 V                                                                                                                                |
| <b>potenza di attrazione della bobina magnetica con DC</b>                        | 10 W                                                                                                                                |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                          | 10 W                                                                                                                                |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                              |                                                                                                                                     |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                                     |                                                                                                                                     |
| • con commutazione istantanea                                                     | 3                                                                                                                                   |
| <b>affidabilità di contatto dei contatti ausiliari</b>                            | < 1 errore su 100 mln. di cicli di commutazione                                                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>                | A600 / Q600                                                                                                                         |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>                                        |                                                                                                                                     |
| • per protezione da cortocircuito del circuito principale                         |                                                                                                                                     |
| — con tipo di assegnazione 1 necessario                                           | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 35 A                                                                                             |
| — con tipo di assegnazione 2 necessario                                           | gG NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE: 20 A                                                                                             |
| • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | fusibile gG: 10 A                                                                                                                   |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                           |                                                                                                                                     |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                     | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                          | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm                                                                                |
| <b>altezza</b>                                                                    | 84 mm                                                                                                                               |
| <b>larghezza</b>                                                                  | 135 mm                                                                                                                              |
| <b>profondità</b>                                                                 | 145 mm                                                                                                                              |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                     |                                                                                                                                     |
| • per il montaggio in fila                                                        |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 6 mm                                                                                                                                |
| — indietro                                                                        | 0 mm                                                                                                                                |
| — verso l'alto                                                                    | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                  | 6 mm                                                                                                                                |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| • da componenti messi a terra                                                     |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 6 mm                                                                                                                                |
| — indietro                                                                        | 0 mm                                                                                                                                |
| — verso l'alto                                                                    | 6 mm                                                                                                                                |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                  | 6 mm                                                                                                                                |
| • da componenti in tensione                                                       |                                                                                                                                     |
| — in avanti                                                                       | 6 mm                                                                                                                                |
| — indietro                                                                        | 0 mm                                                                                                                                |
| — verso l'alto                                                                    | 6 mm                                                                                                                                |
| — verso il basso                                                                  | 6 mm                                                                                                                                |
| — di lato                                                                         | 6 mm                                                                                                                                |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                      |                                                                                                                                     |
| • per circuito principale                                                         | morsetti di linea a molla                                                                                                           |
| • per circuito ausiliario e di comando                                            | morsetti a molla                                                                                                                    |
| • sul contattore per contatti ausiliari                                           | Morsetti a molla                                                                                                                    |
| • della bobina magnetica                                                          | Morsetti a molla                                                                                                                    |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali</b>          |                                                                                                                                     |
| • filo rigido                                                                     | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                                                                  |
| • filo rigido o multifilare                                                       | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                                                                  |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore                  | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)                                                                   |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti ausiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>— filo rigido o multifilare</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti ausiliari</li> </ul> | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²)<br>2x (0,5 ... 1,5 mm²)<br>2x (20 ... 14) |

#### Sicurezza

|                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                                                                                                         |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</li> <li>• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</li> </ul> | 40 %<br>75 % |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                            | 1 000 000    |
| <b>tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                                                                                | 100 FIT      |
| IEC 61508                                                                                                                                                 |              |
| <b>valore T1</b>                                                                                                                                          |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508</li> </ul>                                   | 20 a         |

#### Sicurezza elettrica

|                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                   | IP20                                                      |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

#### Comunicazione/ Protocollo

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                 | No |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface               | No |
| funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link | No |

#### Approvazioni Certificati

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |
|--------------------------|-------------------|



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

#### Marine / Shipping



|                   |       |                |
|-------------------|-------|----------------|
| Marine / Shipping | other | Dangerous Good |
|-------------------|-------|----------------|



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA2416-8XF31-2BB4>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2416-8XF31-2BB4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA2416-8XF31-2BB4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2416-8XF31-2BB4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2416-8XF31-2BB4&lang=en)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2416-8XF31-2BB4/char>  
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)  
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2416-8XF31-2BB4&objecttype=14&gridview=view1>



